



MY X KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeWatch³

ENGLISH

CHARGING	06	SLEEP	15
PAIRING	07	GOALS	16
DISPLAYS	11	REMINDERS	17
CALLS	12	VOICE CONTROL	18
NOTIFICATIONS	13	MUSIC	19
ACTIVITY	14	ANTI-LOST ALERT	19

OVERVIEW



To get the most accurate data we recommend wearing ZeWatch³ on your non-dominant hand and not too loose

NAVIGATE THE TOUCHSCREEN

DOUBLE TAP light up the screen

SWIPE UP OR DOWN navigate through the activity and sleep screens

LEFT button

- PRESS + HOLD** activate pairing mode
- PRESS 1 x** reject incoming call
- PRESS 1 x** end current call
- PRESS 1 x** volume -
- PRESS 2 x** redial last number


RIGHT button

- PRESS + HOLD** turn ON / OFF
- PRESS 1 x** light up the screen
- PRESS 1 x** answer incoming call
- PRESS 1 x** volume +
- PRESS 1 x** home screen / exit
- PRESS 2 x** activate voice control



To reset ZeWatch³ to its original settings, press and hold the **RIGHT** and **LEFT** buttons simultaneously.

1. CHARGING



Charge ZeWatch³ for two hours before your first use.

1. Gently push the clasp of your ZeWatch³
2. Plug the USB end into the USB port of a computer

Tip: To easily connect ZeWatch³ to a power source, we recommend using the USB extension cable provided

3. A battery indicator will fill to indicate charging is in progress
4. Once ZeWatch³ is charged, the battery indicator will be full



A full charge takes 1h30. When the battery level gets low, a low battery indicator will appear

2. PAIRING

The first time you use ZeWatch³, a **SET UP** message will prompt you to set up your ZeWatch³ using a mobile device or a computer.

GET ZeWatch³ APP

[iOS & Android users] Search for ZeWatch³ App on the App store or Google Play Store.

[Windows Phone users] Search for ZeWatch³ App on the Windows Phone Store.



System Requirements

iOs

iOS 7+ devices with Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3rd, 4th
and 5th gen) iPad Mini, iPod touch (5th gen)

Android



Select Android 4.3 +
devices that support
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Select Windows
Phone 8.1 that support
Bluetooth 4.0 BLE

Visit www.mykronoz.com to get the latest compatibility list

Step 1 : Pairing through the application (Bluetooth Low Energy - BLE)

1. Enable Bluetooth on your mobile device
2. Open [ZeWatch App](#) on your mobile device. [Sign up](#) if you are a new member or [Log in](#) with your existing account. After entering your personal information, select your ZeWatch model and tap Set up
3. Make sure ZeWatch³ is nearby and select [ZeWatch³ BLE](#) in the list of devices
4. You will receive a pairing request on your mobile device. Press Pair to accept it
5. Then, a pairing request will appear on your ZeWatch³ display. Press ZeWatch³ **LEFT** button to accept the pairing 
6. When ZeWatch³ is successfully paired, you will be notified on ZeWatch³ and on your mobile device's screen 

This operation will allow you to synchronize time, date, activity and sleep data, reminders and notifications.



You can also set up your ZeWatch³ using our Mac or PC software available on MyKronoz website: <http://www.mykronoz.com/support/>

System requirements : Windows 7,8,XP – MAC OSX 10.8 and above

Step 2 : Manual Pairing (*Bluetooth Classic*)



1. From ZeWatch³ homescreen page, hold and press the **LEFT** button until a phone icon appears



2. Go to your mobile device's Bluetooth settings and select ZeWatch³ in the list of devices



3. A phone icon will be displayed on ZeWatch³ and a beep will sound to confirm successful pairing

This operation will allow you to make and receive calls with ZeWatch³



If pairing fails repeat the same steps. Pairing is a one-time process. If you want to pair your ZeWatch³ with another account, you first need to unpair from the current one. On ZeWatch App, go to Settings > Set up ZeWatch³ > Unpair. Tap Set up ZeWatch³ to pair a new device

3. DISPLAYS

Home screen



Pairing



Redial



Syncing



Failed pairing



Voice control on



Upgrading



Incoming call



Voice control off



Disconnected



Missed Call



Memory full



ZeWatch³ will automatically sync the time and date of your paired mobile device (iOS7 + / select Android 4.3 + / select Windows Phone 8.1 + only). You can set your preferred time and date format manually in the Settings tab of ZeWatch³ App. Make sure you keep the device charged to avoid the time being reset

SMS



Day mode



Distance



2.54

Email



Sleep mode



Sleep



Social Media



Steps



1254

Goal achieved



GOAL ACHIEVED

Calendar Event



Calories



242

Low power



LOW POWER

4. CALLS

After a successful Bluetooth pairing with your phone, Bluetooth call feature is on.

ANSWER AN INCOMING CALL

Press 1 X the **RIGHT** button

DECLINE AN INCOMING CALL

Press 1 X the **LEFT** button

MUTE AN INCOMING CALL

DOUBLE TAP the screen

END CURRENT CALL

Press 1 X the **LEFT** button

REDIAL LAST NUMBER CALLED

Press 2 X the **LEFT** button

ANSWER A NEW INCOMING CALL AND PUT ON HOLD ON THE ORIGINAL CALL

Press 1 X the **RIGHT** button

HANG UP THE ORIGINAL CALL AND ANSWER A NEW INCOMING CALL

Press + hold the **RIGHT** button

REJECT AN INCOMING CALL WHILE A CALL IS IN PROGRESS

Press 1 X the **LEFT** button

ADJUST THE VOLUME DURING A CALL

DOUBLE TAP to access volume control

Press the **LEFT** button to decrease -

Press the **RIGHT** button to increase +

5. NOTIFICATIONS

ZeWatch³ shows notifications of incoming and missed calls, SMS, email, social media activity, calendar events and anti-lost alert*. Open ZeWatch³ App, tap **Settings** > **Notifications** to select the notifications you want to receive onto your ZeWatch³. If you wish to disable certain notifications, swipe the selection button to the left.

Press ZeWatch³ button to dismiss the notification. If not dismissed, the notification will reappear next time you wake up the screen.

Setting up notifications for iOS users


- Go to "Settings" of your iOS device
- Tap "Notifications"
- Select which type of notifications you wish to receive on ZeWatch³
- Enable "Show in Notification Center" to receive the notification on ZeWatch³



*Windows Phones may not support those features, please contact support@mykronoz.com for more information

6. ACTIVITY

ZeWatch³ tracks the number of steps taken, distance travelled and calories burned throughout the day. You can view your daily activity in-real-time on ZeWatch³ display by swiping down the touchscreen.



You can also view your activity data and history on the [Activity](#) tab of ZeWatch³. On the main [Activity](#) screen you can check your performance level against your daily goals. Click on any activity bar to get a detailed graph of your daily, weekly and monthly performance.

i ZeWatch³ show daily data. The activity tracker resets at midnight. To upload your latest activity data do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeWatch app

7. SLEEP

ZeWatch³ tracks the hours slept and the quality of your sleep (light sleep, deep sleep, awake times)

■ START/ EXIT SLEEP MODE

To start sleep mode, open ZeWatch³ App, tap on the bottom purple sleep bar, click on [Add sleep > Start Sleep now](#)

To end sleep mode, open ZeWatch³ App, tap on the bottom purple sleep bar, click on [Add sleep > Awake](#)

■ PRESET SLEEP

Open ZeWatch³ App > Go to [Settings > Advanced Settings](#) > Click on [Preset sleep](#) to enter your desired bed and wake up times. By default, ZeWatch³ will track your sleep from 11pm until 7am.

i To upload your latest sleep data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeWatch³ App. If you forget to activate sleep mode, you can manually add sleep logs in ZeWatch³ App. Open ZeWatch³App, click on [Add sleep > Add sleep](#)

8. GOALS

Tap the **Goals** tab of ZeWatch³ App to set daily goals for steps taken, distance travelled, calories burned and hours slept. Click on the sync button in the upper right corner to save your goals.

Once you hit one of your daily goal, ZeWatch³ will gently vibrate and display a Goal achieved icon



You can modify your daily goals value at any time from ZeWatch³ App. Do not forget to tap the sync icon to save your new goals. [iOS users] Press ZeWatch³ RIGHT button to light up the screen and initiate syncing

9. REMINDERS

Tap the [Reminders](#) tab of ZeWatch³ App to add daily life reminders. You can set up to 6 daily reminders, and choose the type of reminder and preferred time and day. ZeWatch³ will gently vibrate and display the corresponding reminder icon to alert you. Press ZeWatch³ button to dismiss the reminder. If not dismissed, the same alert will repeat after two minutes.



10. VOICE CONTROL

Use the voice control feature to voice command your mobile device remotely or search information from the Internet. Double press the **RIGHT** button to initiate voice control and speak your command. Press the **RIGHT** button to disconnect voice control

Examples of what you can ask or do:

- Call (name of your contact)
- Send a SMS to (name of your contact)
- What's the weather like ?
- Set an alarm for tomorrow 5 am



This feature is available with iOS 7+ devices that support Siri, Select Android 4.3 + devices that support Google Now or S Voice, Select Windows Phone 8.1+ with Cortana. To use voice control, your mobile device must have access to the Internet using either 3/4G or Wifi

11. MUSIC

Once Bluetooth pairing has been carried out, you can stream music stored on your paired mobile device through ZeWatch³.

12. ANTI-LOST ALERT

When your paired device leaves the Bluetooth operating range (5 meters) ZeWatch³ will trigger a vibrating notification to inform you that your device is away. Press ZeWatch³ button to dismiss the alert.



The features of ZeWatch³ and the contents of the user manual are subject to change. To get the latest instructions on how to use this product, please refer to the online user manual available on www.mykronoz.com

13. TECH SPECS

Size	14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Weight	41 gr
Bluetooth	2.1 & 4.0
Battery type	Li-ion 200 mAh
Battery life	up to 4 days
Charging time	1h30
Memory	5 days of activity
Display	Touchscreen OLED 96 * 64
Sensor	3-axis accelerometer
Operating temperature	-10°C to +60°C
Water resistance	Sweat, rain and splash resistant
International warranty	1 year



If you have any question or require assistance regarding our product, please visit www.mykronoz.com/support or email us at support@mykronoz.com

ZeWatch³

FRANÇAIS

CHARGE	22	SOMMEIL	33
APPAIRAGE	23	OBJECTIFS	34
AFFICHAGES	28	RAPPELS	35
APPELS	30	COMMANDE VOCALE	36
NOTIFICATIONS	31	MUSIQUE	37
ACTIVITÉ	32	ALERTE ANTI-PERTE	37

PRÉSENTATION



Pour obtenir les données les plus précises, nous vous recommandons de porter votre ZeWatch³ au poignet de votre main non-dominante et bien ajusté autour de votre poignet.

NAVIGATION SUR L'ÉCRAN TACTILE

APPUYER 2 FOIS Activer l'écran

FAITES GLISSER VOTRE DOIGT VERS LE HAUT OU LE BAS pour naviguer à travers les écrans d'activité et de sommeil

bouton GAUCHE

MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ

activer le mode appairage

APPUYER 1 x refuser un appel entrant

APPUYER 1 x mettre fin à l'appel en cours

APPUYER 1 x volume -

APPUYER 2 x recomposer le dernier numéro appelé

bouton DROIT

MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ

Allumer/éteindre

APPUYER 1 x allumer l'écran

APPUYER 1 x répondre à un appel entrant

APPUYER 1 x volume +


APPUYER 1 x écran d'accueil / quitter

APPUYER 2 x Activer la commande vocale



Pour réinitialiser les paramètres d'origine de ZeWatch³, maintenez simultanément les boutons DROIT et GAUCHE enfoncés.

1. CHARGE



Chargez votre ZeWatch³ pendant deux heures avant sa première utilisation.

1. Poussez doucement le fermoir de votre ZeWatch³
2. Branchez l'extrémité USB dans le port USB d'un ordinateur

Conseil: Afin de connecter facilement ZeWatch³ à une source d'alimentation, nous vous recommandons d'utiliser le câble USB fourni

3. Un indicateur de batterie indique l'évolution du niveau de charge
4. Une fois que votre ZeWatch³ est chargée, l'indicateur de batterie indique qu'elle est pleine



Une charge complète prend 1h30. Un indicateur de batterie faible apparaît lorsque le niveau de la batterie est trop faible.

2. APPAIRAGE

Lors de la première utilisation de ZeWatch³, le message SET UP à l'écran à l'écran vous indiquera de la configurer à l'aide de votre appareil mobile ou de votre ordinateur.

Téléchargez l'application ZeWatch³

[utilisateurs iOS & Android] Recherchez l'application ZeWatch³ dans l'App store ou le Google Play store.

[utilisateurs Windows Phone] Recherchez l'application ZeWatch³ dans le Windows Phone store.



System Requirements

iOs

iOS 7+ devices with Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3rd, 4th
and 5th gen) iPad Mini, iPod touch (5th gen)

Android



Select Android 4.3 +
devices that support
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Select Windows
Phone 8.1 that support
Bluetooth 4.0 BLE

Visit www.mykronoz.com to get the latest compatibility list

Etape 1 : Appairage depuis l'application (Bluetooth Low Energy - BLE)

1. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile
2. Ouvrez l'application ZeWatch³ sur votre appareil mobile. Cliquez sur **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se Connecter** pour accéder à votre compte existant. Après avoir entré vos informations personnelles, sélectionnez le modèle de votre ZeWatch et appuyez sur **Configurer**.
3. Assurez-vous que ZeWatch³ est à proximité et sélectionnez **ZeWatch³ BLE** dans la liste des appareils.
4. Vous recevrez une demande d'appairage sur votre appareil mobile. Appuyez sur **Jumeler** pour accepter l'appairage.
5. Puis une demande d'appairage apparaîtra sur l'écran de votre ZeWatch³. Appuyez sur le bouton **GAUCHE** pour accepter l'appairage. 
6. Lorsque ZeWatch³ est jumelée avec succès, vous serez informé sur l'écran de votre ZeWatch³ et sur votre appareil mobile. 

Cette opération vous permettra de synchroniser l'heure, la date, les données d'activité et de sommeil, les rappels et les notifications.

 Vous pouvez aussi configurer votre ZeWatch³ en utilisant notre logiciel Mac ou PC disponible sur le site MyKronoz: <http://www.mykronoz.com/support/>
Configurations requises : Windows 7,8,XP – MAC OSX 10.8 et supérieures

Etape 2 : Appairage manuel (Bluetooth Classique)



1. Depuis l'écran d'accueil ZeWatch³, maintenez appuyer le bouton **GAUCHE** jusqu'à l'apparition de l'icône d'appairage.



2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionnez ZeWatch³ dans la liste des appareils



3. Une icône d'appairage apparaît sur l'écran de votre ZeWatch³ et un bip est émis pour confirmer le succès de l'appairage.

Cette opération vous permettra de passer et recevoir des appels depuis votre ZeWatch³



En cas d'échec de l'appairage, répétez les mêmes étapes. L'appairage est un processus unique. Si vous voulez appairer votre ZeWatch³ avec un autre compte, vous devez d'abord la dissocier du compte actuel. Dans l'application ZeWatch, allez dans Paramètres > Configurer ZeWatch³ > Déconnecter. Sélectionnez Configurer ZeWatch³ pour appairer un nouvel appareil.

3. AFFICHAGES

Ecran d'accueil



Appairage



Recomposer



Synchronisation



Echec de l'appairage



Commande vocale activée



Mise à jour



Appel entrant



Commande vocale désactivée



Déconnecté



Appel manqué



Mémoire pleine



Votre ZeWatch³ synchronise automatiquement l'heure et la date de votre appareil mobile appairé (iOS7 + , certains Android 4.3+ et WP 8.1+ uniquement). Vous pouvez configurer manuellement votre format d'heure et de date préféré dans l'onglet Paramètre de l'application ZeWatch³. Assurez-vous que l'appareil reste chargé pour éviter la réinitialisation de l'heure.

Nouveau message



Mode activité



Distance



Email



Mode sommeil



Sommeil



Réseaux sociaux



Pas



Objectif atteint



Calendrier



Calories



Batterie faible



4. APPELS

Une fois l'appairage Bluetooth avec votre téléphone réussi, la fonction d'appel Bluetooth est activée. Vous pouvez répondre aux appels téléphoniques à partir de votre ZeWatch³.

RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT

Appuyer une fois sur le bouton **DROIT**

REFUSER UN APPEL

Appuyer une fois sur le bouton **GAUCHE**

COUPER LE SON D'UN APPEL ENTRANT

Appuyez deux fois sur l'écran

METTRE FIN À L'APPEL EN COURS

Appuyez une fois sur le bouton **GAUCHE**

RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO APPELÉ

Appuyer deux fois sur le bouton

GAUCHE

RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT ET METTRE EN ATTENTE L'APPEL EN COURS

Appuyez une fois sur le bouton **DROIT**

METTRE FIN À L'APPEL EN COURS ET RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT

Maintenez appuyé le bouton **DROIT**

REFUSER UN DOUBLE APPEL

Appuyez une fois sur le bouton **GAUCHE**

RÉGLER LE VOLUME PENDANT UN APPEL

Appuyez deux fois sur l'écran pour accéder au menu de contrôle du volume

Appuyez sur le bouton **GAUCHE** diminuer -

Appuyez sur le bouton **DROIT** augmenter +

5. NOTIFICATIONS

ZeWatch³ affiche les notifications d'appels reçus et manqués, SMS, e-mails, réseaux sociaux, les événements du calendrier et alertes anti-perte*. Depuis l'application ZeWatch³, appuyez sur l'onglet **Paramètres** > **Notifications** pour sélectionner le type de notifications que vous souhaitez recevoir sur votre ZeWatch³. Si vous souhaitez désactiver certaines notifications, faites glisser le bouton de sélection vers la gauche. Appuyez une fois sur le bouton de ZeWatch³ pour accepter une notification sinon celle-ci réapparaîtra la prochaine fois que vous allumerez l'écran.

Configuration des notifications pour les utilisateurs d'iOS :


- Allez dans Réglages de votre appareil iOS
- Appuyez sur Notifications
- Sélectionnez le type de notifications que vous souhaitez recevoir sur ZeWatch³
- Activez l'option "Dans centre de notifications" pour recevoir la notification sur ZeWatch³



*Les appareils Windows Phones peuvent ne pas supporter ces fonctionnalités, veuillez contacter support@mykronoz.com pour plus d'informations

6. ACTIVITÉ

ZeWatch³ enregistre le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées dans la journée. Vous pouvez visualiser votre activité journalière en temps réel sur l'écran de votre ZeWatch³ en faisant glisser votre doigt vers le bas.



Vous pouvez également visualiser votre niveau d'activité et l'historique dans l'onglet **Activité** de l'application ZeWatch³. Sur l'écran **Activité** principal, vous pouvez vérifier votre niveau de performance par rapport à vos objectifs quotidiens. Cliquez sur une barre d'activité pour afficher un graphique détaillé de votre performance quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.



ZeWatch³ indique les données journalières. Le suiveur d'activité se réinitialise à minuit. Pour synchroniser vos dernières données d'activités, n'oubliez pas de toucher l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeWatch³

7. SOMMEIL

ZeWatch³ enregistre les heures et la qualité de votre sommeil (sommeil léger, sommeil profond, heure d'éveil)

I DÉMARRER/ QUITTER LE MODE SOMMEIL

Pour démarrer le mode sommeil, lancez l'application ZeWatch³, appuyez sur le bandeau sommeil violet, cliquez sur [Ajouter sommeil > Commencer à dormir maintenant](#)

Pour quitter le mode sommeil, lancez l'application ZeWatch³, appuyez sur le bandeau sommeil violet, cliquez sur [Ajouter sommeil > Réveillé](#)

I SOMMEIL PRÉDÉFINI

Lancez l'application ZeWatch³, appuyez l'onglet [Paramètres > Paramètres avancés](#) > puis cliquez sur [Sommeil Prédéfini](#) pour configurer votre heure de coucher et de réveil.

Par défaut, ZeWatch³ enregistrera votre sommeil de 23h jusqu'à 7h.



Pour synchroniser vos dernières données de sommeil, n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeWatch³. Si vous avez oublié d'activer le mode sommeil, vous pouvez ajouter manuellement des données de sommeil via l'application ZeWatch³. Lancez l'application ZeWatch³, appuyez sur le bandeau sommeil violet, cliquez sur [Ajouter sommeil > Ajouter sommeil](#)

8. OBJECTIFS

Sélectionnez l'onglet **Objectifs** de l'application ZeWatch³ pour définir les objectifs quotidiens : nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées et durée du sommeil.

Lorsque vous avez atteint l'un de vos objectifs d'activité quotidiens, votre ZeWatch³ vibre légèrement et affiche « Goal achieved ».



i

Vous pouvez à tout moment modifier vos objectifs quotidiens à partir de l'application ZeWatch³. N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de synchronisation pour sauvegarder vos nouveaux objectifs. [Utilisateurs d'iOS] Appuyez sur le bouton DROIT de votre ZeWatch³ pour allumer l'écran et initier la synchronisation.

9. RAPPELS

Sélectionnez l'onglet **Rappels** de l'application ZeWatch³ pour ajouter vos rappels quotidiens. Choisissez votre type de rappel (sport, repas, sommeil, réveil, médicament, défini), puis entrez l'heure et le jour préférés. Vous pouvez créer un rappel récurrent et choisir les jours de rappel. Cliquez sur **Sauver** pour ajouter et synchroniser ce nouveau rappel.



10. COMMANDE VOCALE

Utilisez la fonction de commande vocale pour commander vocalement et à distance votre appareil mobile ou pour rechercher des informations sur Internet. Appuyez 2 fois sur le bouton **DROIT** pour lancer la commande vocale puis énoncez votre demande. Appuyez sur le bouton **DROIT** pour arrêter la commande vocale

Exemples de ce que vous pouvez demander ou faire :

- Appeler (nom de votre contact)
- Envoyer un SMS à (nom de votre contact)
- Quel temps fait-il ?
- Configurer une alarme pour demain, 5 h

i

Cette fonction est disponible avec les appareils iOS 7+ compatibles avec Siri, les appareils Android 4.3 compatible avec Google now et S Voice, les appareils Windows Phone 8.1+ avec Cortana. Pour utiliser la commande vocale, votre appareil mobile doit avoir accès à Internet via la 3/4G ou le Wifi.

11. MUSIQUE

Une fois l'appairage Bluetooth effectué, vous pouvez diffuser la musique stockée sur votre appareil mobile couplé via votre ZeWatch³.

12. ALERTE ANTI-PERTE

Lorsque votre appareil appairé sort du périmètre de fonctionnement Bluetooth (5 mètres), votre ZeWatch³ déclenche une vibration de notification pour vous prévenir que votre appareil est hors de portée. Appuyez sur le bouton de ZeWatch³ pour accuser réception de l'alerte.



Les fonctions de la montre ZeWatch³ et le contenu du manuel de l'utilisateur sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les dernières instructions sur l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur disponible en ligne à l'adresse www.mykronoz.com.

13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille	14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Poids	41 gr
Bluetooth	2.1 et 4.0
Type de batterie	Li-ion 200 mAh
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 4 jours
Temps de charge	1h30
Mémoire	5 jours d'activité
Écran	Tactile OLED 96 * 64
Capteur	Accéléromètre triaxial
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Étanchéité	Transpiration, pluie et éclaboussures
Garantie internationale	1 an



Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide concernant votre produit, veuillez consulter la page www.mykronoz.com/support ou nous envoyer un e-mail à l'adresse support@mykronoz.com.

ZeWatch³

ESPAÑOL

CARGA	42	SUEÑO	51
EMPAREJAMIENTO	43	OBJETIVOS	52
PANTALLAS	46	AVISOS	53
LLAMADAS	48	CONTROL DE VOZ	54
NOTIFICACIONES	49	MÚSICA	55
ACTIVIDAD	50	ALERTA ANTIPÉRDIDA	55

GENERALIDADES



Botón **IZQUIERDO**

Botón **DERECHO**



Para obtener los datos más precisos, recomendamos que lleve puesto el ZeWatch³ en la mano no dominante y no demasiado suelto.

NAVEGACIÓN POR LA PANTALLA TÁCTIL

TOCAR DOS VECES iluminar la pantalla

PASAR EL DEDO HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO navegar por las pantallas de actividad y sueño

Botón **IZQUIERDO**

MANTENER PULSADO	activar el modo de emparejamiento
PULSAR 1 vez	rechazar llamada entrante
PULSAR 1 vez	finalizar llamada actual
PULSAR 1 vez	bajar volumen
PULSAR 2 veces	volver a marcar el último número


Botón **DERECHO**

MANTENER PULSADO	encender/apagar
PULSAR 1 vez	iluminar la pantalla
PULSAR 1 vez	responder llamada entrante
PULSAR 1 vez	subir volumen
PULSAR 1 vez	pantalla de inicio/salir
PULSAR 2 veces	activar el control de voz



Para restablecer la configuración original del ZeWatch³, mantenga pulsados simultáneamente los botones **DERECHO** e **IZQUIERDO**.

1. CARGA



Cargue el ZeWatch³ durante dos horas antes de usarlo por primera vez.

1. Abra con cuidado el cierre del ZeWatch³.
2. Conecte el extremo USB en el puerto USB del ordenador.

Consejo: Para conectar fácilmente el ZeWatch³ a una fuente de alimentación, recomendamos utilizar el cable USB que se suministra.

3. Un indicador de la batería se rellenará para indicar que la carga está en curso
4. Una vez que el ZeWatch³ se haya cargado, el indicador de la batería se mostrará lleno.



Una carga completa tarda 1,5 horas. Cuando el nivel de la batería es bajo, aparecerá un indicador de carga de batería baja.

2. EMPAREJAMIENTO

La primera vez que utilice el ZeWatch³, un mensaje de **CONFIGURACIÓN** le pedirá que configure el ZeWatch³ mediante un dispositivo móvil o un ordenador.

DESCARGAR LA APLICACIÓN ZeWatch³

[Usuarios de iOS y Android] Busque la aplicación ZeWatch³ en App Store o Google Play.
[Usuarios de Windows Phone] Busque la aplicación ZeWatch³ en Windows Phone Store.



Requisitos del sistema

iOs

Dispositivos iOS 7 o superior con Bluetooth 4.0 BLE; iPhone 4s, 5, 5c, 6 ó 6 Plus; iPad (3.ª, 4.ª o 5.ª generación), iPad Mini o iPod touch (5.ª generación)

Android



Determinados dispositivos Android 4.3 o superior compatibles con Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Determinados dispositivos Windows Phone 8.1 o superior compatibles con Bluetooth 4.0 BLE

Entre en www.mykronoz.com para ver la lista más reciente de dispositivos compatibles.

Paso 1 : Emparejamiento a través de la aplicación (Bluetooth de baja energía, o BLE)

1. Active Bluetooth en su dispositivo móvil
2. Abra la [aplicación ZeWatch](#) en su dispositivo móvil. [Regístrese](#) si es un nuevo miembro o [inicie sesión](#) con su cuenta actual. Una vez que haya introducido su información personal, seleccione el modelo de ZeWatch y toque "Configurar".
3. Asegúrese de tener el ZeWatch³ cerca y de seleccionar [ZeWatch³ BLE](#) en la lista de dispositivos.
4. Recibirá una solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil. Pulse "Emparejar" para aceptarla.
5. A continuación, en la pantalla de su ZeWatch³ aparecerá una solicitud de emparejamiento. Pulse el botón **IZQUIERDO** del ZeWatch³ para aceptar el emparejamiento. 
6. Cuando el ZeWatch³ se haya emparejado correctamente, recibirá una notificación en el ZeWatch³ y en la pantalla del dispositivo móvil. 

Esta operación le permitirá sincronizar la hora, la fecha, los datos de actividad y sueño, los avisos y las notificaciones.



También puede configurar ZeWatch³ con nuestro software para Mac o PC disponible en el sitio web de MyKronoz: <http://www.mykronoz.com/support/>.

Requisitos del sistema: Windows 7, 8 o XP, o MAC OSX 10.8 o superior.

Paso 2 : Emparejamiento manual (*Bluetooth Classic*)



1. En la página de la pantalla de inicio del ZeWatch³, mantenga pulsado el botón **IZQUIERDO** hasta que aparezca un icono de teléfono.



2. Acceda a la configuración de Bluetooth de su dispositivo móvil y seleccione **ZeWatch³** en la lista de dispositivos.



3. Aparecerá un icono de teléfono en el ZeWatch³ y se emitirá un pitido para confirmar que se ha conseguido un emparejamiento correcto.

Esto le permitirá hacer y recibir llamadas con el ZeWatch³.



Si el emparejamiento falla, repita los mismos pasos. El emparejamiento es un proceso de una sola vez. Si quiere emparejar su ZeWatch³ con otra cuenta, antes tiene que desemparejarlo de la actual. En la aplicación ZeWatch, vaya a "Configuración" > "Configurar ZeWatch³" > "Desemparejar". Toque "Configurar ZeWatch³" para emparejar un nuevo dispositivo.

3. PANTALLAS

Pantalla de inicio



Emparejamiento



Volver a marcar



Sincronización



Emparejamiento fallido



Control de voz activado



Actualización



Llamada entrante



Control de voz desactivado



Desconectado



Llamada perdida



Memoria llena



ZeWatch³ sincronizará automáticamente la hora y la fecha de su dispositivo móvil emparejado (solo iOS 7 o superior, determinados dispositivos Android 4.3 o superior, o determinados Windows Phone 8.1 o superior). Puede establecer manualmente su formato de hora y fecha preferido en la ficha "Configuración" de la aplicación ZeWatch³. Asegúrese de que mantiene cargado el dispositivo para evitar la reinicialización de la hora.

SMS



Modo día



Distancia



2.54

Correo electrónico



Modo sueño



Sueño



Redes sociales



Pasos



1254

Objetivo logrado



GOAL ACHIEVED

Evento del calendario



Calorías



242

Batería baja



LOW POWER

4. LLAMADAS

La característica de llamadas Bluetooth estará disponible una vez que el emparejamiento Bluetooth con su teléfono se haya realizado correctamente.

RESPONDER UNA LLAMADA ENTRANTE

Pulse 1 vez el botón **DERECHO**.

RECHAZAR UNA LLAMADA ENTRANTE

Pulse 1 vez el botón **IZQUIERDO**.

SILENCIAR UNA LLAMADA ENTRANTE

TOQUE DOS VECES la pantalla.

FINALIZAR LA LLAMADA ACTUAL

Pulse 1 vez el botón **IZQUIERDO**.

VOLVER A MARCAR EL ÚLTIMO NÚMERO LLAMADO

Pulse 2 veces el botón **IZQUIERDO**.

CONTESTAR UNA NUEVA LLAMADA ENTRANTE Y PONER EN ESPERA LA LLAMADA ANTERIOR

Pulse 1 vez el botón **DERECHO**.

COLGAR LA LLAMADA ANTERIOR Y CONTESTAR LA NUEVA LLAMADA ENTRANTE

Mantenga pulsado el botón **DERECHO**.

RECHAZAR UNA LLAMADA ENTRANTE MIENTRAS TIENE LUGAR UNA LLAMADA

Pulse 1 vez el botón **IZQUIERDO**.

AJUSTAR EL VOLUMEN DURANTE LA LLAMADA

TOQUE DOS VECES para acceder al control del volumen.

Pulse el botón **IZQUIERDO** para bajar el volumen.

Pulse el botón **DERECHO** para subir el volumen.

5. NOTIFICACIONES

ZeWatch³ muestra notificaciones de las llamadas entrantes y perdidas, los SMS, los correos electrónicos, la actividad en las redes sociales, los eventos del calendario y la alerta antipérdida*. Abra la aplicación ZeWatch³ y toque **Configuración** > **Notificaciones** para seleccionar las notificaciones que desee recibir en su ZeWatch³. Si desea desactivar algunas notificaciones, deslice el botón de selección a la izquierda. Pulse el botón de ZeWatch³ para borrar la notificación. Si no se borra, dicha notificación volverá a aparecer la próxima vez que active la pantalla.

Configuración de notificaciones para usuarios de iOS


- Vaya a la opción "Ajustes" de su dispositivo iOS.
- Toque "Notificaciones".
- Seleccione el tipo de notificaciones que desee recibir en el ZeWatch³.
- Active "Mostrar en el centro de notificaciones" para recibir las notificaciones en el ZeWatch³.



* Es posible que los dispositivos Windows Phone no sean compatibles con estas funciones. Por favor, póngase en contacto con support@mykronoz.com para obtener más información.

6. ACTIVIDAD

ZeWatch³ monitoriza el número de pasos dados, la distancia recorrida y las calorías consumidas a lo largo del día. Puede ver su actividad diaria en tiempo real en la pantalla del ZeWatch³ deslizando hacia abajo la pantalla táctil.



También puede ver sus datos e historial de actividad en la ficha [Actividad](#) del ZeWatch³. En la pantalla [Actividad](#) principal, puede consultar su nivel de rendimiento en función de sus objetivos diarios. Haga clic en cualquier barra de actividad para obtener una gráfica detallada de su rendimiento diario, semanal y mensual.



ZeWatch³ muestra los datos diarios. El seguidor de actividad se reinicializa a medianoche. Para subir sus últimos datos de actividad, no olvide tocar el icono de sincronización ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación ZeWatch³.

7. SUEÑO

ZeWatch³ monitoriza las horas que duerme y la calidad de su sueño (sueño ligero, sueño profundo, tiempo despierto).

■ INICIAR EL MODO DE SUEÑO Y SALIR DE ESTE MODO

Para iniciar el modo de sueño, inicie la aplicación ZeWatch³, toque la barra de sueño morada que aparece en la parte inferior y haga clic en [Añadir sueño > Iniciar sueño ahora](#). Para finalizar el modo de sueño, inicie la aplicación ZeWatch³, toque la barra de sueño morada que aparece en la parte inferior y haga clic en [Añadir sueño > Despierto](#).

■ PRECONFIGURAR EL MODO DE SUEÑO

Inicie la aplicación ZeWatch³, vaya a [Configuración > Configuración avanzada](#) y haga clic en [Preconfigurar sueño](#) para introducir sus horas de sueño y la hora en la que quiera despertarse. De manera predeterminada, el reloj ZeWatch³ realizará un seguimiento de su sueño desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana.



Para subir sus últimos datos de sueño, no olvide tocar el icono de sincronización ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación ZeWatch³. Si olvida activar el modo de sueño, puede añadir manualmente registros del sueño en la aplicación ZeWatch³. Para ello, inicie la aplicación ZeWatch³ y haga clic en "Añadir sueño" > "Añadir sueño".

8. OBJETIVOS

Toque en la ficha **Objetivos** de la aplicación ZeWatch³ para establecer sus objetivos diarios de pasos dados, distancia recorrida, calorías consumidas y horas de sueño. Haga clic en el botón de sincronización de la esquina superior derecha para guardar sus objetivos.

Cuando logre uno de sus objetivos de actividad diarios, el reloj ZeWatch³ vibrará suavemente y mostrará el icono "Objetivo logrado".



i

Puede modificar sus objetivos diarios en cualquier momento desde la aplicación ZeWatch³. No olvide tocar el icono de sincronización para guardar sus nuevos objetivos. [usuarios de iOS] Pulse el botón **DERECHO** del ZeWatch³ para iluminar la pantalla e iniciar la sincronización.

9. AVISOS

Toque en la ficha [Avisos](#) de la aplicación ZeWatch³ para añadir avisos de la vida diaria. Puede establecer hasta seis avisos diarios y elegir el tipo de aviso y la hora y el día preferidos para ello. ZeWatch³ vibrará suavemente y mostrará el icono de aviso para alertarle. Pulse el botón de ZeWatch³ para borrar el aviso. Si no lo borra, se repetirá la misma alerta después de dos minutos.



10. CONTROL DE VOZ

Use la función de control de voz para utilizar las órdenes de voz de su dispositivo móvil de forma remota o buscar información en Internet. Pulse dos veces el botón **DERECHO** para iniciar el control de voz y decir su orden. Pulse el botón **DERECHO** para desconectar el control de voz.

Ejemplos de lo que puede preguntar o hacer:

- Llamar a (nombre de un contacto)
- Enviar un SMS a (nombre de un contacto)
- ¿Qué tiempo hace?
- Crear una alarma para mañana a las 5 de la mañana



Esta función está disponible para dispositivos iOS 7 o superior compatibles con Siri, determinados dispositivos Android 4.3 o superior compatibles con Google Now o S Voice y determinados dispositivos Windows Phone 8.1 o superior con Cortana. Para utilizar el control de voz, su dispositivo móvil debe tener acceso a Internet con 3G, 4G o Wifi.

11. MÚSICA

Una vez que se ha llevado a cabo el emparejamiento Bluetooth, puede reproducir la música almacenada en su dispositivo móvil emparejado a través del ZeWatch³.

12. ALERTA ANTIPÉRDIDA

Cuando su dispositivo emparejado salga del rango de funcionamiento de Bluetooth (5 metros), ZeWatch³ activará una notificación con vibración para informarle de que su dispositivo está fuera de alcance. Pulse el botón de ZeWatch³ para borrar la alerta.



Las características del ZeWatch³ y el contenido del manual del usuario pueden ser modificados. Para obtener las últimas instrucciones sobre el uso de este producto, consulte el manual de usuario disponible en www.mykronoz.com.

13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Peso	41 g
Bluetooth	2.1 y 4.0
Tipo de batería	Iones de litio, 200 mAh
Vida de la batería	Hasta 4 días
Tiempo de carga	1,5 h
Memoria	5 días de actividad
Pantalla	Pantalla táctil OLED, 96 x 64
Sensor	Acelerómetro de 3 ejes
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +60 °C
Resistencia al agua	Resistencia al sudor, la lluvia y las salpicaduras
Garantía internacional	1 año



Si desea realizar alguna pregunta o necesita asistencia en relación con nuestro producto, visite www.mykronoz.com/support o envíenos un correo electrónico a support@mykronoz.com.

ZeWatch³

ITALIANO

CARICA	60	SONNO	69
ACCOPPIAMENTO	61	OBIETTIVI	70
SCHERMATE	64	PROMEMORIA	71
CHIAMATE	66	COMANDO VOCALE	72
NOTIFICHE	67	MUSICA	73
ATTIVITÀ	68	ALLARME	
		ANTISMARRIMENTO	73

INFORMAZIONI GENERALI



Bottone **SINISTRO**

Bottone **DESTRO**



Per ottenere risultati di precisione si raccomanda di indossare ZeWatch³ sulla mano non dominante e di stringere il bracciale adeguatamente.

USO DEL TOUCHSCREEN

DOPPIO TOCCO attiva il display

TRASCINA IL DITO IN ALTO O IN BASSO consente di navigare attraverso le schermate di attività e di sonno

Bottone SINISTRO

- TENERLO PREMUTO** attivazione modalità di accoppiamento
- 1 SOLA PRESSIONE** rifiuto chiamata in arrivo
- 1 SOLA PRESSIONE** chiusura chiamata in corso
- 1 SOLA PRESSIONE** volume -
- 2 PRESSIONI** ricomposizione ultimo numero chiamato


Bottone DESTRO

- TENERLO PREMUTO** accensione/spegnimento
- 1 SOLA PRESSIONE** attivazione display
- 1 SOLA PRESSIONE** risposta chiamata in arrivo
- 1 SOLA PRESSIONE** volume +
- 1 SOLA PRESSIONE** schermata principale/uscita
- 2 PRESSIONI** attivazione comando vocale



Per ripristinare le impostazioni predefinite di ZeWatch³ tenere premuti i bottoni DESTRO e SINISTRO contemporaneamente.

1. CARICA



Caricare ZeWatch³ per due ore prima del primo utilizzo.

1. Spingere delicatamente la fibbia di ZeWatch³.
2. Collegare l'uscita USB alla porta di un PC. *Suggerimento: Per connettere più facilmente ZeWatch³ alla fonte di energia, utilizzare la prolunga USB in dotazione.*
3. Un indicatore luminoso segnalerà l'avanzamento della carica.
4. Al termine della carica l'indicatore sarà al 100%.



Il processo di carica completa richiede 1,5 ore. Quando il livello di carica della batteria è basso, appare un indicatore.

2. ACCOPPIAMENTO

Al primo utilizzo di ZeWatch³ comparirà un messaggio di **CONFIGURAZIONE** per la configurazione guidata dello strumento con un dispositivo mobile o un computer.

DOWNLOAD dell'app ZeWatch³

[**UTENTI iOS & Android**] Cercare l'app ZeWatch³ nell'App store o su Google Play Store.

[**Utenti Windows Phone**] Cercare l'app ZeWatch³ nel Windows Phone Store.



Requisiti di sistema

iOs

Dispositivi iOS7+ con Bluetooth 4.0 BLE iPhone 4s, 5, 5c, 6, 6 Plus, iPad (3^a, 4^a e 5^a generazione) iPad Mini, iPod touch (5^a generazione)

Android



Alcuni dispositivi che applicano Android 4.3 + che supportano Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Alcuni dispositivi che applicano Windows Phone 8.1 che supportano Bluetooth 4.0 BLE

Per gli elenchi di compatibilità più recenti visitare www.mykronoz.com

Procedura 1: Accoppiamento tramite applicazione (Bluetooth Low Energy - BLE)

1. Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.
2. Aprire l'app ZeWatch sul dispositivo mobile. Selezionare **Registrati** (per i nuovi utenti) oppure **Accedi** per entrare con l'account esistente. Dopo aver inserito le credenziali personali, selezionare il modello di ZeWatch e toccare Configurazione.
3. Verificare che ZeWatch³ sia nelle vicinanze e selezionare **ZeWatch³ BLE** nell'elenco dei dispositivi.
4. Il dispositivo mobile riceverà una richiesta di accoppiamento. Premere **Abbina** per accettarla.
5. Quindi, apparirà una richiesta di accoppiamento sul display di ZeWatch³. Premere il bottone **SINISTRO** dello ZeWatch³ per accettare l'accoppiamento. 
6. Una volta effettuato l'accoppiamento, verrà visualizzato un messaggio sul display di ZeWatch³ e del dispositivo mobile. 

In questo modo è possibile sincronizzare dati relativi a ora, data, attività e risparmio energetico, promemoria e notifiche.



ZeWatch³ può essere configurato anche tramite Mac o PC utilizzando il software disponibile sul sito di MyKronoz: <http://www.mykronoz.com/support/>
Requisiti di sistema: Windows 7,8,XP – MAC OSX 10.8 e superiori.

Procedura 2: Accoppiamento manuale (Bluetooth Classic)



1. Dalla schermata principale di ZeWatch³ tenere premuto il bottone **SINISTRO** fino alla comparsa di un'icona a forma di telefono



2. Andare nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile e selezionare ZeWatch³ nell'elenco dei dispositivi.



3. Su ZeWatch³ viene visualizzata un'icona a forma di telefono e un bip segnala che la procedura è stata completata.

In questo modo è possibile effettuare e ricevere chiamate con ZeWatch³



Se l'accoppiamento non va a buon fine, ripetere la procedura. L'accoppiamento va eseguito una volta sola. Per accoppiare ZeWatch³ con un altro account, occorre rimuovere quello corrente. Sull'app ZeWatch, andare in Impostazioni > Configura ZeWatch³ > Rimuovi accoppiamento. Selezionare Configura ZeWatch³ per accoppiare un nuovo dispositivo.

3. SCHERMATE

Schermata principale



Accoppiamento



Ricomposizione



Sincronizzazione
in corso



Accoppiamento
non riuscito



Comando vocale ON



Aggiornamento



Chiamata in arrivo



Comando vocale OFF



Disconnesso



Chiamata
senza risposta



Memoria piena



ZeWatch³ sincronizza automaticamente la data e l'ora con il dispositivo mobile accoppiato (solo iOS7 e succ. / alcuni Android 4.3 e succ. / alcuni Windows Phone 8.1 e succ.). È possibile impostare il formato di ora e data manualmente nella scheda Impostazioni dell'app ZeWatch³. Assicurarsi di mantenere carico il dispositivo per evitare che l'ora venga azzerata.

SMS



Modalità Day



Distanza



2.54

Email



Modalità Sleep



Sonno



Social Media



Passi



1254

Obiettivo raggiunto



GOAL ACHIEVED

Evento Calendario



Calorie



242

Batteria quasi scarica



LOW POWER

4. CHIAMATE

Se l'accoppiamento con il telefono tramite Bluetooth è riuscito, la funzione di chiamata via Bluetooth è attivata ed è possibile rispondere alle chiamate dallo ZeWatch³.

RISPOSTA A UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Premere 1 volta il bottone **DESTRO**

RIFIUTO DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Premere 1 volta il bottone **SINISTRO**

DISATTIVAZIONE SUONERIA DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO

DOPPIO TOCCO sul display

CHIUSURA DELLA CHIAMATA IN CORSO

Premere 1 volta il bottone **SINISTRO**

RICOMPOSIZIONE DELL'ULTIMO NUMERO CHIAMATO

Premere 2 volte il bottone **SINISTRO**

RISPOSTA A UNA NUOVA CHIAMATA IN ARRIVO E MESSA IN ATTESA DELLA CHIAMATA IN CORSO

Premere 1 volta il bottone **DESTRO**

CHIUSURA DELLA CHIAMATA IN CORSO E RISPOSTA A UNA NUOVA CHIAMATA IN ARRIVO

Tenere premuto il bottone **DESTRO**

RIFIUTO DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO DURANTE UNA CHIAMATA

Premere 1 volta il bottone **SINISTRO**

REGOLAZIONE DEL VOLUME DURANTE UNA CHIAMATA

DOPPIO TOCCO per accedere al pannello del volume

Premere il bottone **SINISTRO** per diminuire -

Premere il bottone **DESTRO** per aumentare +

5. NOTIFICHE

ZeWatch³ mostra notifiche per chiamate in entrata e perse, SMS, email, attività sui social media, eventi in calendario e allarme antismarrimento*. Aprire l'app ZeWatch³, toccare [Impostazioni](#) > [Notifiche](#) per selezionare le notifiche che si desidera ricevere. Se si desidera disabilitare alcune notifiche, trascinare il bottone di selezione verso sinistra. Premere il bottone di ZeWatch³ per disabilitare la notifica. Le notifiche non disabilite ricompaiono ad ogni riattivazione dello schermo.

Configurazione delle notifiche per utenti iOS


- Andare nelle "Impostazioni" del dispositivo iOS
- Toccare "Notifiche"
- Selezionare il tipo di notifiche desiderate su ZeWatch³
- Attivare "Mostra nel Centro Notifiche" per ricevere le notifiche su ZeWatch³



*Queste funzioni potrebbero non essere supportate da Windows Phone, per maggiori informazioni contattare support@mykronoz.com.

6. ATTIVITÀ

ZeWatch³ rileva il numero di passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate durante la giornata. Trascinare il dito sul touchscreen verso il basso per visualizzare l'attività giornaliera in tempo reale sul display ZeWatch³.



È possibile visualizzare anche i dati sulle attività e la cronologia sulla scheda [Attività](#) dell'app ZeWatch³.

Sulla schermata principale della scheda [Attività](#) è possibile confrontare il livello delle prestazioni con gli obiettivi giornalieri. Fare clic sulla barra delle attività per visualizzare il grafico dettagliato delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili.



Dati giornalieri mostrati su ZeWatch³. Il registratore delle attività viene azzerato a mezzanotte.

Per caricare i dati recenti relativi alle attività ricordarsi di selezionare l'icona di sincronizzazione nell'angolo in alto a destra dell'app ZeWatch³.

7. SONNO

ZeWatch³ registra la durata e della qualità del sonno (leggero, profondo, ore di veglia).

■ ATTIVAZIONE/USCITA MODALITÀ SONNO

Per attivare la modalità sonno aprire l'app ZeWatch³, toccare la barra viola del sonno in basso, selezionare [Aggiungi sonno > Attiva sonno ora](#).

Per uscire dalla modalità sonno aprire l'app ZeWatch³, toccare la barra viola del sonno in basso, selezionare [Aggiungo sonno > Veglia](#).

■ PRECONFIGURAZIONE SONNO

Aprire l'app ZeWatch³ > Selezionare [Impostazioni](#) > [Impostazioni avanzate](#) > Selezionare [Preconfigurazione sonno](#) per inserire gli orari di sonno e veglia desiderati. Le impostazioni predefinite di ZeWatch³ prevedono un intervallo di sonno fra le 23 e le 7.



Per caricare i dati recenti relativi al sonno, ricordarsi di selezionare l'icona di sincronizzazione nell'angolo in alto a destra dell'app ZeWatch³. Se si dimentica di attivare la modalità sonno aggiungere manualmente i dati relativi dall'app ZeWatch³. Aprire l'app ZeWatch³ e selezionare [Aggiungi sonno > Aggiungi sonno](#).

8. OBIETTIVI

Selezionare la scheda **Obiettivi** dell'app ZeWatch³ per impostare gli obiettivi giornalieri come: numero di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e ore di sonno. Selezionare il bottone di sincronizzazione nell'angolo in alto a destra per salvare gli obiettivi.

Al raggiungimento di uno degli obiettivi giornalieri, ZeWatch³ emetterà una leggera vibrazione e visualizzerà il messaggio "Obiettivo raggiunto".



i

È possibile modificare il valore degli obiettivi giornalieri in qualsiasi momento tramite l'app ZeWatch³. Ricordarsi di selezionare l'icona di sincronizzazione per salvare i nuovi obiettivi. [Utenti iOS] Sullo ZeWatch³ Premere il bottone DESTRO per attivare il display e avviare la sincronizzazione.

9. PROMEMORIA

Selezionare la scheda [Promemoria](#) sull'app ZeWatch³ per aggiungere promemoria giornalieri. È possibile configurare fino a 6 promemoria giornalieri e scegliere il tipo di promemoria, come anche l'ora e il giorno preferiti. ZeWatch³ emette una leggera vibrazione e visualizza l'icona del relativo promemoria. Premere il bottone di ZeWatch³ per eliminare il promemoria. In caso contrario il promemoria verrà riproposto dopo due minuti.



10. COMANDO VOCALE

La funzione di comando vocale permette di controllare il proprio dispositivo mobile in remoto oppure di cercare informazioni su Internet tramite comando vocale. Premere due volte il bottone **DESTRO** per avviare il comando vocale e impartire il comando. Premere il bottone **DESTRO** per disconnettere il comando vocale.

Esempi delle operazioni possibili:

- Chiama (nome di un contatto).
- Invia un SMS a (nome di un contatto).
- Che tempo fa?
- Imposta la sveglia domani alle 5.

i

Tale funzione è disponibile con dispositivi iOS 7 e successivi che supportano Siri, alcuni dispositivi Android 4.3 e successivi che supportano Google Now o S Voice, alcuni Windows Phone 8.1 e successivi con Cortana. Per utilizzare il comando vocale è necessario che il dispositivo mobile sia connesso a Internet tramite 3/4G o Wifi.

11. MUSICA

Una volta completato l'accoppiamento tramite Bluetooth, è possibile riprodurre la musica contenuta nel dispositivo mobile accoppiato tramite ZeWatch³.

12. ALLARME ANTISMARRIMENTO

Quando il dispositivo mobile accoppiato esce dal raggio di portata del Bluetooth (5 metri), ZeWatch³ emette una vibrazione per avvertire che il dispositivo non è più nelle vicinanze. Premere il bottone di ZeWatch³ per eliminare l'allarme.



Le funzionalità di ZeWatch³ e i contenuti del manuale di istruzioni sono soggetti a modifiche. Per ottenere le istruzioni più aggiornate sull'uso del prodotto consultare il manuale online disponibile su www.mykronoz.com.

13. SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Peso	41 gr
Bluetooth	2.1 e 4.0
Tipo batteria	litio 200 mAh
Autonomia batteria	fino a 4 giorni
Tempo di carica	1,5 ore
Memoria	5 giorni di attività
Display	touchscreen OLED 96 * 64
Sensore	accelerometro a 3 assi
Temperatura di esercizio	da -10° C a +60° C
Resistenza all'acqua	Resistente al sudore, alla pioggia e agli schizzi
Garanzia internazionale	1 anno



In caso di dubbi o per assistenza sul prodotto, consultare www.mykronoz.com/support o inviare un'e-mail a support@mykronoz.com.

ZeWatch³

NEDERLANDS

OPLADEN	78	SLAAP	87
KOPPELEN	79	DOELSTELLINGEN	88
SCHERMEN	82	HERINNERINGEN	89
GESPREKKEN	84	STEMBEDIENING	90
MELDINGEN	85	MUZIEK	91
ACTIVITEIT	86	ANTI-VERLIES- WAARSCHUWING	91

OVERZICHT



Voor de meest nauwkeurige gegevens raden wij u aan om de ZeWatch³ om de pols van uw niet-dominante hand en niet te los te dragen.

BEWEGEN IN HET AANRAAKSCHERM

DUBBEL TIKKEN scherm activeren

OMHOOG OF OMLAAG VEGEN door de activiteiten- en slaapschermen bewegen

LINKER knop

DRUKKEN EN VASTHOUDEN

1 x **DRUKKEN**

1 x **DRUKKEN**

1 x **DRUKKEN**

2 x **DRUKKEN**

koppelingsmodus activeren

inkomende oproep weigeren

huidige oproep beëindigen

volume -

laatst gebelde nummer herhalen

RECHTER knop

DRUKKEN EN VASTHOUDEN

1 x **DRUKKEN**

1 x **DRUKKEN**

1 x **DRUKKEN**

1 x **DRUKKEN**

2 x **INDRUKKEN**

AAN / UIT zetten

het scherm activeren

inkomende oproep beantwoorden

volume +


startscherm / afsluiten

stembediening activeren



Om de ZeWatch³ terug te zetten naar de oorspronkelijke instellingen, houdt u de RECHTER en de LINKER knop tegelijkertijd ingedrukt.

1. OPLADEN



U moet de ZeWatch³ twee uur opladen voordat u hem voor de eerste keer gebruikt.

1. Druk de sluiting van uw ZeWatch³ voorzichtig in.
2. Steek de USB-stekker in de USB-poort van een computer.

Tip: om de ZeWatch³ gemakkelijk aan te sluiten op een voedingsbron, adviseren wij u de meegeleverde USB-verlengkabel te gebruiken.

3. Er verschijnt een batterij-indicator die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen.
4. De ZeWatch³ is opgeladen als de batterij-indicator vol is.



De batterij volledig opladen duurt 1u30. Als de batterij bijna leeg is, zal er een lage batterij-indicator verschijnen.

2. KOPPELEN

De eerste keer dat u de ZeWatch³ gebruikt, wordt u in een **INSTELLING**-bericht gevraagd om uw ZeWatch³ in te stellen met behulp van een mobiel apparaat of een computer.

ZeWatch³-APP DOWNLOADEN

[iOS- & Android-gebruikers] Zoek de ZeWatch³-app in de App store of in de Google Play Store.

[Windows Phone-gebruikers] Zoek de ZeWatch³-app in de Windows Phone Store.



Systeemeisen

iOs

iOS7 + apparaten met Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 6, 6 Plus, iPad (3^e, 4^e en
5^e gen.) iPad Mini, iPod touch (5^e gen.)

Android



Specifieke Android 4.3 +
apparaten die Bluetooth
4.0 BLE ondersteunen

Windows Phone

Specifieke Windows
Phone 8.1-apparaten
die Bluetooth 4.0 BLE
ondersteunen

Ga naar www.mykronoz.com voor de nieuwste compatibiliteitslijst.

Stap 1: Koppelen via de toepassing (Bluetooth Low Energy - BLE)

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat.
2. Open **ZeWatch-app** op uw mobiele apparaat. **Aanmelden** als nieuw lid of **Inloggen** met uw bestaande account. Na het invoeren van uw persoonlijke gegevens selecteert u uw ZeWatch-model en tikt u op Instellen.
3. Zorg ervoor dat ZeWatch³ in de buurt is en selecteer **ZeWatch³ BLE** in de lijst met apparaten.
4. U ontvangt een koppelingsverzoek op uw mobiele apparaat. Druk op Koppelen om dit te accepteren.
5. Vervolgens verschijnt er een koppelingsverzoek op het scherm van uw ZeWatch³. Druk op de **LINKER** knop van de ZeWatch³ om de koppeling te accepteren. 
6. Wanneer het koppelen van de ZeWatch³ geslaagd is, krijgt u een melding op de ZeWatch³ en op het scherm van uw mobiele apparaat. 

Met deze handeling kunt u tijd, datum, activiteit- en slaapgegevens, herinneringen en meldingen synchroniseren.



U kunt uw ZeWatch³ ook instellen met behulp van onze Mac- of pc-software die beschikbaar is op de MyKronoz-website: <http://www.mykronoz.com/support/>
Systeemeisen: Windows 7, 8, XP – MAC OSX 10.8 en hoger

Stap 2: Handmatig koppelen (klassieke Bluetooth-methode)



1. In het startscreen van ZeWatch³ houdt u de **LINKER** knop ingedrukt tot er een telefoonpictogram verschijnt



2. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw mobiele apparaat en selecteer **ZeWatch³** in de lijst met apparaten.



3. Er verschijnt een telefoonpictogram op de ZeWatch³ en er klinkt een pieptoon die de correcte koppeling bevestigt.

Met deze handeling kunt u met de ZeWatch³ bellen en gebeld worden



Als het koppelen niet lukt, moet u dezelfde stappen herhalen. Het koppelen is uitsluitend nodig bij het eerste gebruik. Indien u uw ZeWatch³ aan een andere account wilt koppelen, moet u de koppeling met uw huidige account eerst ontkoppelen. In de ZeWatch³-app gaat u naar Instellingen > Instellen ZeWatch³ > Ontkoppelen. Tik op Instellen ZeWatch³ om een nieuw apparaat te koppelen.

3. SCHERMEN

Startscherm



Koppelen



Opnieuw bellen



Synchroniseren



Koppelen mislukt



Stembediening aan



Upgraden



Inkomend gesprek



Stembediening uit



Verbroken



Gemist gesprek



Geheugen vol



ZeWatch³ zal de tijd en datum van uw gekoppelde mobiele apparaat (uitsluitend iOS7 + / specifieke Android 4.3 + / specifieke Windows Phone 8.1) automatisch synchroniseren. U kunt uw voorkeurstijd en datum handmatig instellen in het tabblad Instellingen van de ZeWatch³-app. Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen, hiermee voorkomt u dat de tijd wordt gereset.

Sms



Dagmodus



Afstand



2.54

E-mail



Slaapmodus



Slaap



Social media



Stappen



1254

Doelstelling bereikt



GOAL ACHIEVED

Kalenderafspraak



Calorieën



242

Batterij leeg



LOW POWER

4. GESPREKKEN

Wanneer de Bluetooth-koppeling met uw telefoon goed is verlopen, is de Bluetooth-belfunctie ingeschakeld.

EEN INKOMEND GESPREK BEANTWOORDEN

Druk 1 x op de **RECHTER** knop

EEN INKOMEND GESPREK WEIGEREN

Druk 1 x op de **LINKER** knop

EEN INKOMEND GESPREK DEMPEN DUBBEL TIKKEN op het scherm

HUIDIG GESPREK BEËINDIGEN

Druk 1 x op de **LINKER** knop

LAATST GEBELDE NUMMER HERHALEN

Druk 2 x op de **LINKER** knop

EEN NIEUW BINNENKOMEND GESPREK BEANTWOORDEN EN HET OORSPRONKELIJKE GESPREK IN DE WACHT ZETTEN

Druk 1 x op de **RECHTER** knop

VERBREEK HET OORSPRONKELIJKE GESPREK EN BEANTWOORD HET NIEUWE BINNENKOMENDE GESPREK

RECHTER knop ingedrukt houden

EEN BINNENKOMEND GESPREK WEIGEREN TERWIJL U IN GESPREK BENT

Druk 1 x op de **LINKER** knop

VOLUME AANPASSEN TIJDENS EEN GESPREK

DUBBEL TIKKEN om de volumeregeling te openen

Druk op de **LINKER** knop om te verlagen -

Druk op de **RECHTER** knop om te verhogen +

5. MELDINGEN

ZeWatch³ toont meldingen van inkomende en gemiste gesprekken, sms, e-mail, social media-activiteiten, kalenderafspraken en anti-verlies-waarschuwingen*. Open de ZeWatch³-app, tik op [Instellingen](#) > [Meldingen](#) om de meldingen te selecteren die u op uw ZeWatch³ wilt ontvangen. Indien u bepaalde meldingen wilt uitschakelen, veegt u de selectieknop naar links met uw vinger. Druk op de ZeWatch³-knop om de melding te negeren. Wanneer de melding niet wordt genegeerd, zal die bij de volgende activering van het scherm weer worden getoond.

Meldingen voor iOS-gebruikers instellen


- Ga naar "Instellingen" van uw iOS-apparaat
- Tik op "Meldingen"
- Kies welk meldingstype u op de ZeWatch³ wilt ontvangen
- Schakel "In Meldingencentrum tonen" in om de melding op de ZeWatch³ te ontvangen.



*Windows Phones ondersteunen deze functies wellicht niet, neem voor meer informatie contact op met support@mykronoz.com.

6. ACTIVITEIT

ZeWatch³ houdt het aantal stappen, de afgelegde afstand en het aantal calorieën dat u overdag heeft verbruikt, bij. U kunt uw dagelijkse resultaten in realtime op het scherm van de ZeWatch³ bekijken door het aanraakscherm omlaag te vegen.



U kunt ook uw activiteitsgegevens en -geschiedenis bekijken op het tabblad [Activiteit](#) van de ZeWatch³.

Op het hoofdscherm [Activiteit](#) kunt u uw prestatieniveau vergelijken met uw dagelijkse doelstellingen. Klik op een activiteitsbalkje voor een gedetailleerd overzicht van uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse prestaties.



ZeWatch³ toont gegevens per dag. De activiteitentracker wordt om middernacht opnieuw ingesteld.

Om uw meest recente activiteitsgegevens te uploaden tikt u op het synchronisatiepictogram in de rechterbovenhoek van de ZeWatch³-app.

7. SLAAP

ZeWatch³ houdt het aantal uren slaap en de kwaliteit ervan bij (lichte slaap, diepe slaap, tijd dat u wakker ligt).

■ SLAAPMODUS STARTEN/BEËINDIGEN

Om de slaapmodus te starten opent u de ZeWatch³-app, tikt u op de onderste paarse slaapbalk en tikt u op [Slaap toevoegen](#) > [Slaap nu starten](#).

Om de slaapmodus te beëindigen opent u de ZeWatch³-app, tikt u op de onderste paarse slaapbalk en tikt u op [Slaap toevoegen](#) > [Wakker](#).

■ VOORINSTELLING SLAAP

Open de ZeWatch³-app > Ga naar [Instellingen](#) > [Geavanceerde instellingen](#) > tik op [Voorinstelling slaap](#) om de gewenste slaap- en wektijden in te voeren. Standaard volgt de ZeWatch³ uw slaap van 11.00 tot 07.00 uur.



Om uw meest recente slaapgegevens te uploaden tikt u op het synchronisatiepictogram in de rechter bovenhoek van de ZeWatch³-app. Wanneer u vergeet de slaapmodus te activeren, kunt u slaapregistraties met de hand toevoegen aan de ZeWatch³-app. Open de ZeWatch³-app, tik op [Slaap toevoegen](#) > [Slaap toevoegen](#)

8. DOELSTELLINGEN

Tik op het tabblad [Doelstellingen](#) van de ZeWatch³-app om de dagelijkse doelstellingen in te stellen voor: aantal stappen, afgelegde afstand, verbruikte calorieën en aantal uren geslapen. Tik op de synchronisatieknop in de rechterbovenhoek om uw doelstellingen op te slaan.

Zodra u één van uw dagelijkse doelstellingen heeft bereikt, zal ZeWatch³ zachtjes trillen en het pictogram "Doel bereikt" tonen.



i

U kunt de waarde van uw dagelijkse doelstellingen van de ZeWatch³-app op elk moment wijzigen. Vergeet niet het synchronisatiepictogram aan te tikken om uw nieuwe doelstellingen op te slaan. [iOS-gebruikers] Druk op de RECHTER knop van de ZeWatch³ om het scherm te activeren en het synchroniseren te initiëren.

9. HERINNERINGEN

Tik op het tabblad [Herinneringen](#) van de ZeWatch³-app om dagelijkse herinneringen toe te voegen. U kunt tot 6 dagelijkse herinneringen instellen, het type herinnering en de voorkeurstijd en -dag kiezen. ZeWatch³ zal zachtjes trillen en het bijhorende herinneringspictogram tonen om u te waarschuwen. Druk op de ZeWatch³-knop om de herinnering te negeren. Als u deze niet negeert, zal dezelfde waarschuwing na twee minuten worden herhaald.



10. STEMEDIENING

Gebruik de stembedieningsfunctie om uw smartphone op afstand met uw stem te bedienen of om informatie op het internet te zoeken. Druk twee keer op de **RECHTER** knop om de stembediening te starten en uw opdracht in te spreken. Druk op de **RECHTER** knop om de stembediening te verbreken.

Voorbeelden van wat u kunt vragen of doen:

- Bellen (naam van uw contactpersoon)
- Een sms sturen naar (naam van uw contactpersoon)
- Het weerbericht raadplegen
- Een alarm instellen voor morgen 05.00 uur



Deze functie is beschikbaar bij iOS 7+ apparaten die Siri ondersteunen, specifieke Android 4.3 + apparaten die Google Now of S Voice ondersteunen, specifieke Windows Phone 8.1+ met Cortana. Om stembediening te kunnen gebruiken moet uw apparaat toegang tot het internet hebben via 3/4G of wifi.

11. MUZIEK

Zodra de Bluetooth-koppeling is uitgevoerd, kunt u de muziek die is opgeslagen op uw gekoppelde mobiele apparaat, streamen via ZeWatch³.

12. ANTI-VERLIES-WAARSCHUWING

Wanneer uw gekoppelde apparaat zich buiten het Bluetooth-bereik (5 meter) bevindt, zal ZeWatch³ een trilmelding activeren om u te informeren dat uw apparaat buiten bereik is. Druk op de ZeWatch³-knop om de waarschuwing te negeren.



De kenmerken van ZeWatch³ en de inhoud van de handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Voor de nieuwste instructies met betrekking tot het gebruik van dit product verwijzen wij u naar de online gebruikershandleiding die beschikbaar is op www.mykronoz.com.

13. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting	14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Gewicht	41 g
Bluetooth	2.1 & 4.0
Type batterij	Li-ion 200 mAh
Gebruiksduur	tot 4 dagen
Oplaadtijd	1u30
Geheugen	5 dagen met activiteiten
Display	aanraakscherm OLED 96 * 64
Sensor	3-assige versnellingsmeter
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +60 °C
Waterdicht	zweet-, regen- en spatbestendig
Internationale garantie	1 jaar



Als u vragen of hulp nodig heeft met betrekking tot onze producten, kunt u terecht op www.mykronoz.com/support of een e-mail sturen naar support@mykronoz.com.

ZeWatch³

DEUTSCH

LADEVORGANG	96	SCHLAFEN	105
PAIRING	97	ZIELE	106
DISPLAYS	100	ERINNERUNGEN	107
ANRUFEN	102	SPRACHSTEUERUNG	108
BENACHRICHTIGUNGEN	103	MUSIK	109
AKTIVITÄT	104	ANTI-VERLUST-WARNUNG	109

ÜBERSICHT



Um die genauesten Daten zu erreichen, empfehlen wir, ZeWatch³ an Ihrer nicht-dominanten Hand und nicht zu locker zu tragen.

BEDIENUNG DES TOUCHSCREENS

ZWEIMAL BERÜHREN Display hell schalten

NACH OBEN ODER UNTEN STREICHEN durch die Aktivitäts- und Schlafbildschirme navigieren

LINKE Taste

GEDRÜCKT HALTEN	Pairingmodus aktivieren
1 x DRÜCKEN	eingehenden Anruf ablehnen
1 x DRÜCKEN	aktuellen Anruf beenden
1 x DRÜCKEN	Lautstärke -
2 x DRÜCKEN	zuletzt angerufene Nummer erneut anrufen


RECHTE Taste

GEDRÜCKT HALTEN	EIN-/AUSSCHALTEN
1 x DRÜCKEN	Display hell schalten
1 x DRÜCKEN	eingehenden Anruf beantworten
1 x DRÜCKEN	Lautstärke +
1 x DRÜCKEN	Startseite / aktuellen Bildschirm schließen
2 x DRÜCKEN	Sprachsteuerung aktivieren



Um die ZeWatch³ auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen, halten Sie die RECHTE und die LINKE Taste gleichzeitig gedrückt.

1. LADEVORGANG



Laden Sie ZeWatch³ vor dem ersten Gebrauch zwei Stunden auf.

1. Öffnen Sie den Verschluss Ihrer ZeWatch³.
2. Stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse eines Computers.

Tip: Damit Sie die ZeWatch³ noch leichter an eine Stromquelle anschließen können, empfehlen wir die Verwendung des mitgelieferten USB-Verlängerungskabels.

3. Eine Akkuanzeige wird aufgefüllt, um den Ladevorgang anzuzeigen.
4. Sobald ZeWatch³ aufgeladen ist, ist die Akkuanzeige voll.



Ein kompletter Ladevorgang dauert 1,5 Stunden. Wenn der Akkustand niedrig ist, wird dies durch ein entsprechendes Symbol angezeigt.

2. PAIRING

Wenn Sie ZeWatch³ das erste Mal verwenden, werden Sie durch die Meldung **EINSTELLUNGEN** aufgefordert, Ihre ZeWatch³ über ein Mobilgerät oder einen Computer zu konfigurieren.

DIE ZeWatch³-APP HERUNTERLADEN

[Benutzer von iOS & Android] Suchen Sie nach der ZeWatch³-App im App Store oder im Google Play Store.

[Benutzer eines Windows Phone] Suchen Sie nach der ZeWatch³-App im Windows Phone Store.



Systemanforderungen

iOs

iOS7+ Geräte mit Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 6, 6 Plus, iPad (3., 4.
und 5. Generation) iPad Mini, iPod Touch
(5. Generation)

Android



Bestimmte Android 4.3 +
Geräte, die Bluetooth 4.0
BLE unterstützen.

Windows Phone

Bestimmte Windows
Phone 8.1 Geräte,
die Bluetooth 4.0 BLE
unterstützen.

Die aktuellste Kompatibilitätsliste finden Sie unter www.mykronoz.com.

Schritt 1: Pairing durch die Anwendung (Bluetooth Low Energy - BLE)

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät.
2. Öffnen Sie die **ZeWatch-App** auf Ihrem Mobilgerät. **Registrieren**, wenn Sie ein neues Mitglied sind, oder **Anmelden**, wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben. Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten, wählen Sie Ihr ZeWatch-Modell aus und klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre ZeWatch³ zur Hand haben und wählen Sie **ZeWatch³ BLE** aus der Geräteliste aus.
4. Auf Ihrem Mobilgerät erscheint eine Pairing-Anfrage. Klicken Sie auf **Pair**, um die Anfrage zu akzeptieren.
5. Anschließend erscheint eine Pairing-Anfrage auf dem Display Ihrer ZeWatch³. Drücken Sie auf Ihrer ZeWatch³ die **LINKE** Taste, um das Pairing zu bestätigen. 
6. Nach dem erfolgreichen Pairing von ZeWatch³ erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display Ihrer ZeWatch³ und Ihres Mobilgeräts. 

Dieser Vorgang erlaubt Ihnen die Uhrzeit, das Datum, die Aktivitäts- und Schlafensdaten sowie die Erinnerungen und Benachrichtigungen zu synchronisieren.



Sie können Ihre ZeWatch³ auch mit unserer Mac- bzw. PC-Software konfigurieren, die Sie über die Website von MyKronoz <http://www.mykronoz.com/support/> herunterladen können.
Systemanforderungen: Windows 7,8,XP – MAC OSX 10.8 und höher

Schritt 2: Manuelles Pairing (Klassisches Bluetooth)



1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm der ZeWatch³ die **LINKE** Taste, bis ein Telefon-Symbol erscheint.



2. Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobilgerätes auf und wählen Sie **ZeWatch³** in der Geräteliste.



3. Ein Telefon-Symbol erscheint auf der ZeWatch³ und ein Piepton bestätigt das erfolgreiche Pairing.

Dieser Vorgang erlaubt Ihnen, Anrufe über Ihre ZeWatch³ zu tätigen und entgegen zu nehmen.



Wenn das Pairing fehlschlägt, wiederholen Sie diese Schritte. Pairing ist ein einmaliger Prozess. Wenn Sie Ihre ZeWatch³ mit einem anderen Konto pairen möchten, müssen Sie zunächst das aktuelle entpairen. Gehen Sie in der ZeWatch³-App zu Einstellungen > ZeWatch³ einrichten > Entpairen. Tippen Sie zum Pairen eines neuen Gerätes auf ZeWatch³ einrichten.

3. DISPLAYS

Homescreen



Pairing



Wahlwiederholung



Synchronisierung



Pairing fehlgeschlagen



Sprachsteuerung ein



Upgrade



Eingehender Anruf



Sprachsteuerung aus



Nicht verbunden



Entgangener Anruf



Speicher voll



ZeWatch³ wird automatisch die Uhrzeit und das Datum Ihres gepairten Mobilgeräts (iOS7 + bestimmte Android 4.3 + /bestimmte Windows Phones 8.1 +) synchronisieren. Sie können das von Ihnen bevorzugte Format für die Uhrzeit und das Datum manuell in dem Reiter Einstellungen in der ZeWatch³-App einstellen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät geladen ist, damit die Zeit nicht zurückgesetzt wird.

SMS



Tagesmodus



Distanz



2.54

E-Mail



Schlafmodus



Schlafen



Soziale Medien



Schritte



1254

Ziel erreicht



GOAL ACHIEVED

Im Kalender eingetragene
Veranstaltung



Kalorien



242

Wenig Akku



LOW POWER

4. ANRUF

Nach dem erfolgreichen Bluetooth-Pairing mit Ihrem Telefon, ist die Bluetooth-Anruffunktion aktiviert.

EINEN EINGEHENDEN ANRUF ANNEHMEN

1 X Drücken **RECHTE** Taste

EINEN EINGEHENDEN ANRUF ABLEHNEN

1 X Drücken **LINKE** Taste

EINEN EINGEHENDEN ANRUF STUMM SCHALTEN

Display ZWEIMAL BERÜHREN

DAS AKTUELLE GESPRÄCH BEENDEN

1 X Drücken **LINKE** Taste

WAHLWIEDERHOLUNG

2 X Drücken **LINKE** Taste

EINEN NEUEN EINGEHENDEN ANRUF ENTGEGENNEHMEN, WÄHREND DER ANDERE ANRUF GEHALTEN WIRD

1 X Drücken **RECHTE** Taste

DEN URSPRÜNGLICHEN ANRUF BEENDEN UND EINEN NEUEN EINGEHENDEN ANRUF ENTGEGENNEHMEN

Gedrückt halten **RECHTE** Taste

EINEN EINGEHENDEN ANRUF ABLEHNEN, WÄHREND EIN ANDERES GESPRÄCH GEFÜHRT WIRD

1 X Drücken **LINKE** Taste

WÄHREND EINES ANRUFES DIE LAUTSTÄRKE EINSTELLEN ZWEIMAL BERÜHREN um auf die Lautstärkensteuerung zuzugreifen

Drücken Sie die **LINKE** Taste, um die Lautstärke zu verringern -

Drücken Sie die **RECHTE** Taste, um die Lautstärke zu erhöhen +

5. BENACHRICHTIGUNGEN

ZeWatch³ zeigt Benachrichtigungen für eingehende und entgangene Anrufe, SMS, E-Mails, Aktivitäten in den sozialen Medien und in den Kalender eingetragene Veranstaltungen ebenso wie eine Anti-Verlust-Warnung* an. Öffnen Sie die ZeWatch³-App, gehen Sie zu den [Einstellungen](#) > [Benachrichtigungen](#), um die Benachrichtigungen auszuwählen, die auf Ihrer ZeWatch³ angezeigt werden sollen. Wenn Sie bestimmte Benachrichtigungen deaktivieren möchten, schieben Sie die Auswahl Taste nach links. Drücken Sie die Taste auf Ihrer ZeWatch³, um die Benachrichtigung abzustellen. Wenn Sie die Benachrichtigung nicht abstellen, erscheint Sie erneut, wenn Sie das nächste Mal das Display aktivieren.

Einstellung der Benachrichtigungen für iOS-Benutzer


- Gehen Sie zu den „Einstellungen“ Ihres iOS-Geräts.
- Klicken Sie auf „Benachrichtigungen“.
- Wählen Sie aus, welche Arten von Benachrichtigungen Sie gerne auf Ihrer ZeWatch³ erhalten möchten.
- Aktivieren Sie die Funktion „Im Benachrichtigungszentrum anzeigen“, um Benachrichtigungen auf Ihre ZeWatch³ zu erhalten.



*Es ist möglich, dass Windows Phones diese Funktionen nicht unterstützen; bitte setzen Sie sich mit support@mykronoz.com für nähere Informationen in Verbindung.

6. AKTIVITÄT

ZeWatch³ verfolgt die Anzahl der gemachten Schritte, die im Laufe des Tages zurückgelegte Distanz und die verbrannten Kalorien nach. Sie können Ihre tägliche Aktivität in Echtzeit auf dem Display der ZeWatch³ anzeigen, indem Sie mit dem Finger auf dem Display eine Bewegung nach unten machen.



Sie können sich ihre Aktivitätsdaten und -geschichte auch über den Reiter [Aktivität](#) auf der ZeWatch³ ansehen.

Sie können im Hauptbildschirm [Aktivität](#) Ihr Leistungsniveau im Vergleich zu Ihren täglichen Zielen überprüfen. Klicken Sie auf eine Aktivitätenleiste für eine detaillierte grafische Darstellung Ihrer täglichen, wöchentlichen und monatlichen Leistung.



ZeWatch³ - Anzeige der täglichen Daten Der Aktivitäten-Tracker wird um Mitternacht zurückgestellt.

Zum Hochladen der neuesten Aktivitätsdaten drücken Sie das Synchronisierungssymbol rechts oben auf der ZeWatch-App.

7. SCHLAFEN

ZeWatch³ verfolgt die geschlafenen Stunden und die Qualität Ihres Schlafs (leichter Schlaf, tiefer Schlaf, wache Zeit) nach.

■ SCHLAFMODUS AKTIVIEREN / BEENDEN

Um den Schlafmodus zu aktivieren, öffnen Sie die ZeWatch³-App, klicken Sie auf die violette Schlafleiste am unteren Bildschirmrand und klicken Sie anschließend auf [Schlaf hinzufügen > Schlaf jetzt starten](#).

Um den Schlafmodus zu deaktivieren, öffnen Sie die ZeWatch³-App, klicken Sie auf die violette Schlafleiste am unteren Bildschirmrand und klicken Sie anschließend auf [Schlaf hinzufügen > Aufgewacht](#).

■ SCHLAF ZURÜCKSETZEN

Öffnen Sie die ZeWatch³-App > Wählen Sie die [Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Klicken Sie auf Schlaf zurücksetzen](#), um Ihre gewünschte Schlafens- und Weckzeit einzugeben. Gemäß den Standardeinstellungen wird die ZeWatch³ Ihren Schlaf von 23.00 Uhr bis 07.00 Uhr nachverfolgen.



Zum Hochladen der neuesten Schlafdaten drücken Sie das Synchronisierungssymbol rechts oben auf der ZeWatch³-App. Sollten Sie einmal vergessen, den Schlafmodus zu aktivieren, so können Sie Schlafprotokolle manuell in der ZeWatch³-App hinzufügen. Öffnen Sie die ZeWatch³-App, klicken Sie auf [Schlaf hinzufügen > Schlaf hinzufügen](#).

8. ZIELE

Tippen Sie auf den Reiter **Ziele** der ZeWatch³-App, um tägliche Ziele für Folgendes einzustellen: gemachte Schritte, zurückgelegte Distanz, verbrannte Kalorien und geschlafene Stunden. Klicken Sie auf die Taste Synchronisieren oben in der rechten Ecke, um Ihre Ziele zu speichern.

Sobald Sie Ihr Tagesziel erreicht haben, vibriert ZeWatch³ leicht und zeigt das Symbol „Ziel erreicht“ an.



i

Sie können Ihre Tagesziele jederzeit über die ZeWatch³-App abändern. Vergessen Sie nicht auf das Synchronisierungssymbol zu klicken, um Ihre neuen Ziele zu speichern. [iOS-Benutzer] Drücken Sie auf Ihrer ZeWatch³ die RECHTE Taste zum Beleuchten des Displays und zum Initiieren der Synchronisierung.

9. ERINNERUNGEN

Tippen Sie auf den Reiter [Erinnerungen](#) der ZeWatch³-App, um Erinnerungen für das tägliche Leben hinzuzufügen. Sie können bis zu 6 tägliche Erinnerungen einstellen und die Art von Erinnerung sowie die bevorzugte Uhrzeit und das Datum auswählen. ZeWatch³ vibriert leicht und zeigt das entsprechende Erinnerungssymbol an, um Sie zu benachrichtigen. Drücken Sie die Taste auf Ihrer ZeWatch³, um die Benachrichtigung abzustellen. Falls Sie dies nicht tun, wird derselbe Alarm nach zwei Minuten wiederholt.



SPORT



SLEEP



EAT



MEDICINE



WAKE UP



REMINDER

10. SPRACHSTEUERUNG

Benutzen Sie die Sprachsteuerungsfunktion, um Ihr Smartphone aus der Ferne über den Sprachbefehl zu betätigen oder um Informationen im Internet zu suchen. Drücken Sie zweimal auf die **RECHTE** Taste, um die Sprachsteuerung zu starten und das Kommando zu sprechen. Betätigen Sie die **RECHTE** Taste, um die Sprachsteuerung abzuschalten.

Beispiele dafür, was Sie fragen oder machen können:

- Anrufen (Name Ihres Kontakts)
- Eine SMS verschicken an (Name Ihres Kontakts)
- Wie ist das Wetter?
- Einen Alarm für morgen früh 5 Uhr einstellen



Diese Funktion ist bei iOS 7+ Geräten, die Siri unterstützen, und bei bestimmten Android 4.3 + Geräten, die Google Now oder S Voice unterstützen, ebenso wie bei bestimmten Windows Phone 8.1+ mit Cortana verfügbar. Um die Sprachsteuerung zu benutzen, muss Ihr Mobilgerät über einen Internetzugang verfügen, der entweder 3/4G oder WLAN verwendet.

11. MUSIK

Nach dem Bluetooth-Pairing können Sie die auf Ihrem gepairten Mobilgerät gespeicherte Musik über die ZeWatch³ streamen.

12. ANTI-VERLUST-WARNUNG

Wenn das gepairte Gerät den Bluetooth-Betriebsbereich (5 Meter) verlässt, informiert Sie ZeWatch³ durch eine Vibrationsmeldung, dass das Gerät außer Reichweite ist. Drücken Sie die Taste auf Ihrer ZeWatch³, um die Benachrichtigung abzustellen.



Die Funktionen der ZeWatch³ und der Inhalt des Benutzerhandbuchs unterliegen Änderungen. Um die neuesten Informationen über die Verwendungsweise dieses Produkts zu erhalten, rufen Sie bitte das unter www.mykronoz.com verfügbare Online-Benutzerhandbuch auf.

13. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe	14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Gewicht	41 g
Bluetooth	2.1 & 4.0
Batterietyp	Li-ion 200 mAh
Akkulaufzeit	bis zu 4 Tage
Ladezeit	1,5 Stunden
Speicher	5 Tage Aktivität
Display	Touchscreen OLED 96 * 64
Sensor	dreiachsiger Beschleunigungsmesser
Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C
Wasserbeständigkeit	Schweiß-, regen- und spritzwasserfest
Internationale Garantie	1 Jahr



Falls Sie in Bezug auf unser Produkt Fragen haben oder Hilfe benötigen, begeben Sie sich bitte auf www.mykronoz.com/support oder schicken Sie uns eine E-Mail an support@mykronoz.com.

ZeWatch³

PORTUGUÊS

CARREGAMENTO	114	SONO	123
EMPARELHAMENTO	115	OBJETIVOS	124
ECRÃS	118	LEMBRETES	125
CHAMADAS	120	COMANDO DE VOZ	126
NOTIFICAÇÕES	121	MÚSICA	127
ATIVIDADE	122	ALERTA ANTI-PERDA	127

GENERALIDADES



Botão **ESQUERDO**

Botão **DIREITO**



Para obter os dados mais exatos possíveis, recomendamos usar o ZeWatch³ no pulso da mão não dominante, sem deixar a pulseira muito frouxa.

NAVEGAR PELO ECRÃ TÁTIL

TOCAR DUAS VEZES acender o ecrã

DESLIZAR PARA CIMA OU PARA BAIXO navegar pelos ecrãs de atividade e sono

Botão **ESQUERDO**

CARREGAR + MANTER	ativar o modo Emparelhamento
CARREGAR 1 x	rejeitar chamada recebida
CARREGAR 1 x	encerrar a chamada ativa
CARREGAR 1 x	volume -
CARREGAR 2 x	remarcar o último número


Botão **DIREITO**

CARREGAR + MANTER	ligar/desligar
CARREGAR 1 x	acender o ecrã
CARREGAR 1 x	atender chamada recebida
CARREGAR 1 x	volume +
CARREGAR 1 x	ecrã inicial/sair
CARREGAR 2 x	ativar o comando de voz



Para restabelecer os parâmetros iniciais do ZeWatch³ carregue e mantenha os botões **ESQUERDO** e **DIREITO** simultaneamente.

1. CARREGAMENTO



Antes de utilizar o ZeWatch³ pela primeira vez, é necessário carregá-lo durante duas horas.

1. Puxe gentilmente o fecho do seu ZeWatch³.
2. Ligue a ponta do USB à porta USB de um computador.

Dica: Para ligar facilmente o ZeWatch³ a uma fonte de alimentação, recomendamos que utilize o cabo de extensão USB fornecido

3. Uma barra de progresso no indicador da bateria confirma que o carregamento está em curso.
4. O indicador de bateria aparecerá cheio quando o ZeWatch³ estiver completamente carregado.

i

É necessário 1h30 para um carregamento completo. Quando a bateria ficar fraca, um indicador de bateria fraca aparecerá no ecrã.

2. EMPARELHAMENTO

Na primeira vez que utilizar o ZeWatch³, aparecerá uma mensagem de **CONFIGURAR** solicitando-lhe que configure o seu ZeWatch³ através de um dispositivo móvel ou computador.

OBTER a aplicação ZeWatch³

[Utilizadores de iOS e Android] Procure a aplicação ZeWatch³ na App store ou na Google Play Store.

[Utilizadores de Windows Phone] Procure a aplicação ZeWatch³ na Windows Phone Store.



Requisitos do sistema

iOs

Dispositivos iOS7+ com Bluetooth 4.0 BLE iPhone 4s, 5, 5c, 6, 6 Plus, iPad (3', 4" e 5" ger) iPad Mini, iPod touch (5" ger)

Android



Selecione dispositivos Android 4.3 + que suportem Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Selecione Windows Phone 8.1 que suportem Bluetooth 4.0 BLE

Visite a página Web www.mykronoz.com para obter a lista de compatibilidades mais recente.

Passo 1 Emparelhamento através da aplicação (Bluetooth Low Energy - BLE)

1. Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel.
2. Abra a [aplicação ZeWatch](#) no seu dispositivo móvel. [Crie uma conta](#) se for um novo membro ou [inicie sessão](#) com a sua conta existente. Após inserir a sua informação pessoal, selecione o seu modelo de ZeWatch e toque em Configurar.
3. Certifique-se que o seu ZeWatch³ está próximo e selecione [ZeWatch³ BLE](#) na lista de dispositivos.
4. Receberá então um pedido de emparelhamento no seu dispositivo móvel. Carregue em Emparelhar para o aceitar.
5. Em seguida, aparecerá um pedido de emparelhamento no visor do seu ZeWatch³. Carregue no botão **ESQUERDO** do seu ZeWatch³ para aceitar o emparelhamento. 
6. Quando o ZeWatch³ estiver corretamente emparelhado, receberá uma notificação no ZeWatch³ e no ecrã do seu dispositivo móvel. 

Esta operação permitir-lhe-á sincronizar a hora, a data, os dados sobre atividade e sono, os lembretes e as notificações.



Também pode configurar o seu ZeWatch³ utilizando o software do seu Mac ou PC disponível na página Web MyKronoz em: <http://www.mykronoz.com/support/>
Requisitos do sistema: Windows 7, 8, XP – MAC OSX 10.8 e superior

Passo 2 Emparelhamento manual (Bluetooth Clássico)



1. Na página inicial do ZeWatch³ carregue e mantenha o botão **ESQUERDO** até aparecer um ícone do telefone



2. Acesse aos parâmetros Bluetooth do seu dispositivo Android e selecione **ZeWatch³** na lista de dispositivos



3. Um ícone de telefone será exibido no ZeWatch³ e um bip será emitido para confirmar que o emparelhamento foi estabelecido.

Esta operação permitirá-lhe-á efetuar e receber chamadas com o ZeWatch³



Em caso de falha de emparelhamento, repita as etapas anteriores. O emparelhamento é um processo executado uma única vez. Se quiser emparelhar o seu ZeWatch³ com uma outra conta, é necessário desemparelhá-lo primeiro da conta ativa. Na aplicação ZeWatch, acesse a Parâmetros > Configurar ZeWatch³ > Desemparelhar. Toque em Configurar ZeWatch³ para emparelhar com um novo dispositivo.

3. ECRÃS

<p>Ecrã inicial</p> 	<p>Sincronização</p> 	<p>Aprimoramento</p> 	<p>Desligado</p> 
<p>Emparelhamento</p> 	<p>Falha de emparelhamento</p> 	<p>Chamada entrante</p> 	<p>Chamada não atendida</p> 
<p>Remarcar</p> 	<p>Comando de voz ativado</p> 	<p>Comando de voz desativado</p> 	<p>Memória cheia</p> 



O ZeWatch³ sincronizará automaticamente com a hora e a data do seu dispositivo móvel emparelhado (unicamente com iOS7 + / selecione Android 4.3 + / selecione Windows Phone 8.1 +). Poderá definir manualmente o seu formato de hora e data preferido no separador Parâmetros da aplicação ZeWatch³. Certifique-se de manter o dispositivo carregado para evitar que a hora seja reiniciada.

SMS



Modo Dia



Distância



2.54

E-mail



Modo Sono



Dormir



Rede social



Passos



1254

Objetivo cumprido



GOAL ACHIEVED

Evento programado



Calorias



242

Baixa energia



LOW POWER

4. CHAMADAS

Após ter o seu telefone emparelhado via Bluetooth, a função de chamada Bluetooth é ativada.

ATENDER UMA CHAMADA

Carregar 1 X no botão **DIREITO**

REJEITAR UMA CHAMADA

Carregar 1 X no botão **ESQUERDO**

SILENCIAR UMA CHAMADA

TOCAR DUAS VEZES no ecrã

ENCERRAR A CHAMADA ATIVA

Carregar 1 X no botão **ESQUERDO**

REMARCAR O ÚLTIMO NÚMERO CHAMADO

Carregar 1 X no botão **ESQUERDO**

ATENDER UMA NOVA CHAMADA E COLOCAR A CHAMADA ORIGINAL EM ESPERA

Carregar 1 X no botão **DIREITO**

DESLIGAR A CHAMADA ORIGINAL E ATENDER UMA NOVA CHAMADA

Carregar + manter o botão **DIREITO**

REJEITAR UMA CHAMADA ENQUANTO UMA CHAMADA ESTÁ EM CURSO

Carregar 1 X no botão **ESQUERDO**

AJUSTAR O VOLUME DURANTE UMA CHAMADA

TOCAR DUAS VEZES para aceder ao controlo do volume

Carregar no botão **ESQUERDO** para diminuir -

Carregar no botão **DIREITO** para aumentar +

5. NOTIFICAÇÕES

O ZeWatch³ exibe as notificações das chamadas recebidas e perdidas, os SMS, os e-mails, as atividades na rede social, os eventos programados e alertas anti-perda*. Abra a aplicação ZeWatch³, toque em [Parâmetros](#) > [Notificações](#) para selecionar as notificações que pretende receber no seu ZeWatch³. Para destivar certas notificações, deslize o botão de seleção para a esquerda. Carregue no botão do seu ZeWatch³ para ignorar a notificação. Se não ignorada, a notificação reaparecerá da próxima vez que acender o ecrã.

Configuração das notificações para utilizadores do iOS


- Aceder "Parâmetros" do seu dispositivo iOS
- Tocar em "Notificações"
- Selecionar que tipo de notificações pretende receber no ZeWatch³
- Ativar "Exibir no centro de notificações" para receber a notificação no ZeWatch³



Os *Windows Phones podem não suportar estas funcionalidades; contacte o support@mykronoz.com para mais informações.

6. ATIVIDADE

O ZeWatch³ monitoriza o número de passos dados, a distância percorrida e as calorias queimadas durante o dia. Poderá ver o seu dia-a-dia em tempo real no visor do ZeWatch³ deslizando para baixo no ecrã táctil.



Também é possível visualizar os seus dados de atividade e o histórico no separador **Atividade** do ZeWatch³.

No ecrã principal de **Atividade**, poderá verificar o seu nível de desempenho em relação aos objetivos diários. Basta tocar em qualquer barra de atividade para obter um gráfico detalhado do seu desempenho diário, semanal e mensal.

i Exibição dos dados diários no ZeWatch³ O monitor de atividade é reiniciado à meia-noite. Para carregar os seus dados de atividade mais recentes, não se esqueça de tocar no ícone de sincronização situado no canto superior direito da aplicação ZeWatch.

7. SONO

O ZeWatch³ monitoriza a quantidade de horas e a qualidade do seu sono (sono leve, sono profundo, vezes em que acorda).

■ INICIAR/SAIR DO MODO SONO

Para iniciar o modo sono, abra a aplicação ZeWatch³ toque na barra de sono púrpura inferior e clique em [Adicionar sono > Iniciar sono agora](#).

Para terminar o modo sono, abra a aplicação ZeWatch³ toque na barra de sono púrpura inferior e clique em [Adicionar sono > Despertar](#).

■ PREDEFINIR SONO

Abra a aplicação ZeWatch³ > Aceda a [Parâmetros > Parâmetros avançados](#) > Clique em [Predefinir sono](#) para inserir a sua cama pretendida e as horas de despertar. Por predefinição, o ZeWatch³ monitorizará o seu sono das 23h00 às 7h00.



Para carregar os seus dados de sono mais recentes, não se esqueça de tocar no ícone de sincronização no canto superior direito da aplicação ZeWatch³. Se esquecer-se de ativar o modo sono, pode adicionar manualmente registos de sono na aplicação ZeWatch³. Abra a aplicação ZeWatch³, clique em [Adicionar sono > Adicionar sono](#).

8. OBJETIVOS

Toque no separador **Objetivos** da aplicação ZeWatch³ para definir os seus objetivos diários de passos dados, distância percorrida, calorias queimadas e horas de sono. Toque no botão de sincronização no canto superior direito para guardar os seus objetivos.

Assim que atingir algum dos seus objetivos diários, o ZeWatch³ vibrará suavemente e exibirá um ícone de Objetivo alcançado.



i

É possível modificar os valores dos seus objetivos diários a qualquer momento a partir da aplicação ZeWatch³. Não se esqueça de tocar no ícone de sincronização para guardar os novos objetivos. [Utilizadores de iOS] Carregue no botão DIREITO do ZeWatch³ para acender o ecrã e iniciar a sincronização.

9. LEMBRETES

Toque no separador **Lembretes** da aplicação ZeWatch³ para adicionar lembretes do seu dia-a-dia. Pode configurar até 6 lembretes diários e escolher o tipo de lembrete e dia e hora preferidos. O ZeWatch³ vibrará suavemente e exibirá o ícone de lembrete correspondente para o alertar. Carregue no botão do seu ZeWatch³ para ignorar o lembrete. Se não ignorado, o mesmo alerta aparecerá novamente após dois minutos.



10. COMANDO DE VOZ

Utilize a funcionalidade de comando de voz do seu dispositivo móvel à distância ou procure informações na Internet. Carregue duas vezes no botão **DIREITO** para iniciar o controlo de voz, e dê o comando de voz. Carregue no botão **DIREITO** para desligar o controlo de voz.

Exemplos do que pode pedir ou fazer:

- Chamar (nome do seu contacto).
- Enviar um SMS para (nome do seu contacto).
- Qual é a previsão do tempo?
- Criar um alarme para amanhã às 5 da manhã.



Esta funcionalidade está disponível com dispositivos iOS 7+ que suportam Siri, Selecione Android 4.3 + dispositivos que suportam Google Now ou S Voice, Selecione Windows Phone 8.1+ com Cortana. Para utilizar o comando de voz, o seu dispositivo móvel deve ter acesso à Internet via 3/4G ou WiFi.

11. MÚSICA

Uma vez estabelecido o emparelhamento Bluetooth, poderá reproduzir em streaming a música guardada no seu dispositivo móvel emparelhado através do ZeWatch³.

12. ALERTA ANTI-PERDA

Quando o dispositivo emparelhado sai da área de alcance do Bluetooth (5 metros), o ZeWatch³ vibra para notificar que o seu dispositivo está fora de alcance. Carregue no botão do seu ZeWatch³ para ignorar o alerta.



As funcionalidades do ZeWatch³ e o conteúdo do manual do utilizador estão sujeitos a alterações. Para obter as instruções mais recentes sobre como utilizar este produto, consulte o manual do utilizador disponível online em www.mykronoz.com.

13. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Peso	41 g
Bluetooth	2.1 e 4.0
Tipo de bateria	Li-Ion 200 mAh
Duração da bateria	até 4 dias
Tempo de carregamento	1h30
Memória	5 dias de atividade
Visor	Ecrã táctil OLED 96 * 64
Sensor	Acelerómetro de 3 eixos
Temperatura de funcionamento	-10°C a +60°C
Resistência à água	Resistente a suor, chuva e respingos
Garantia internacional	1 ano



Para esclarecer dúvidas ou obter assistência acerca do nosso produto, visite www.mykronoz.com/support ou contacte-nos por e-mail no endereço support@mykronoz.com.

ZeWatch³

POLSKI

ŁADOWANIE	132	SEN	141
SPAROWANIE	133	CELE	142
WYŚWIETLANIE	136	PRZYPOMNIENIA	143
POŁĄCZENIA	138	STEROWANIE	
POWIADOMIENIA	139	GŁOSEM	144
AKTYWNOŚĆ	140	MUZYKA	145
		OSTRZEŻENIE PRZED UTRATĄ	145

PRZEGLĄD



Aby zapewnić najprecyzyjniejszy odczyt danych zalecamy nosić zegarek ZeWatch³ nie za luźno, na ręce niedominującej.

OBSŁUGA EKRANU DOTYKOWEGO

DOTKNIJ DWUKROTNIE podświetlenie wyświetlacza

PRZESUŃ W GÓRĘ LUB W DÓŁ poruszanie się po ekranach czynności i trybu snu

LEWY przycisk

NACIŚNIJ + PRZYTRZYMAJ NACIŚNIJ 1 x	aktywacja trybu sparowania
NACIŚNIJ 1 x	odrzućcie połączenia przychodzącego
NACIŚNIJ 1 x	zakończenie bieżącego połączenia
NACIŚNIJ 1 x NACIŚNIJ 2 x	zmniejszenie głośności ponowne wybranie ostatnio wybieranego numeru


PRAWY przycisk

NACIŚNIJ + PRZYTRZYMAJ NACIŚNIJ 1 x NACIŚNIJ + 1 x	włączenie lub wyłączenie podświetlenia wyświetlacza odebranie połączenia przychodzącego
NACIŚNIJ 1 x NACIŚNIJ 1 x	zwiększenie głośności ekran główny / zakończenie
NACIŚNIJ 2 x	aktywacja sterowania głosem



Aby przywrócić oryginalne ustawienia zegarka ZeWatch³, należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski PRAWY i LEWY.

1. ŁADOWANIE



Przed pierwszym użyciu należy ładować zegarek ZeWatch³ przez dwie godziny.

1. Naciśnij delikatnie klamrę zegarka ZeWatch³.
2. Podłącz wtyczkę USB do portu USB komputera.

Wskazówka: aby łatwo podłączyć zegarek ZeWatch³ do źródła zasilania, zaleca się użyć dostarczonego kabla przedłużającego USB.

3. Wskaźnik baterii zacznie wskazywać tryb ładowania w toku
4. Gdy zegarek ZeWatch³ zostanie naładowany, wskaźnik naładowania baterii będzie sygnalizować w pełni naładowaną baterię.

i

Pełny cykl ładowania trwa 1,5 godz. Kiedy poziom naładowania baterii spadnie, pojawi się wskaźnik niskiego poziomu baterii.

2. SPAROWANIE

Przy pierwszym użyciu zegarka ZeWatch³ zostanie wyświetlony komunikat **KONFIGURACJA**, przypominający o skonfigurowaniu zegarka ZeWatch³ za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera.

POBIERZ aplikację ZeWatch³

[Użytkownicy systemu iOS i Android] Znajdź aplikację ZeWatch³ w sklepie App Store lub Google Play.

[Użytkownicy systemu Windows Phone] Znajdź aplikację ZeWatch³ w sklepie Windows Phone.



Wymagania systemowe

iOs

Urządzenia z systemem iOS7+ z interfejsem Bluetooth 4.0 BLE iPhone 4s, 5, 5c, 6, 6 Plus, iPad (3., 4. i 5. generacja) iPad Mini, iPod touch (5. generacja)

Android



Wybrane urządzenia z systemem Android 4.3 +, które obsługują standard Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Wybrane urządzenia z systemem Windows Phone 8.1, które obsługują standard Bluetooth 4.0 BLE

Na witrynie www.mykronoz.com można znaleźć najnowszą listę kompatybilnych urządzeń

Punkt 1: parowanie przy użyciu aplikacji (Bluetooth Low Energy – BLE)

1. Włącz Bluetooth na urządzeniu mobilnym.
2. Uruchom aplikację ZeWatch na urządzeniu mobilnym. Zarejestruj się, jeśli jesteś nowym członkiem lub Zaloguj na istniejące konto. Po wprowadzeniu danych osobowych wybierz model zegarka ZeWatch i dotknij opcji Konfiguruj.
3. Sprawdź, czy zegarek ZeWatch³ znajduje się w pobliżu i wybierz ZeWatch³ BLE z listy urządzeń.
4. Na urządzeniu mobilnym pojawi się żądanie parowania. Wybierz opcję Paruj, aby zaakceptować.
5. Żądanie parowania pojawi się następnie na wyświetlaczu zegarka ZeWatch³. Naciśnij **LEWY** przycisk zegarka ZeWatch³, aby zaakceptować parowanie. 
6. Po pomyślnym sparowaniu zegarka ZeWatch³ na jego ekranie i na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się powiadomienie. 

Ta operacja umożliwi dokonanie synchronizacji czasu, daty, danych aktywności i snu, przypomnień i powiadomień.

i

Można też skonfigurować zegarek ZeWatch³ przy użyciu komputera Mac lub PC, pobierając oprogramowanie z witryny MyKronoz pod adresem <http://www.mykronoz.com/support/>
Wymagania systemowe: Windows 7, 8, XP – MAC OSX 10.8 i wyższy

Punkt 2: parowanie ręczne (Bluetooth Classic)



1. Na stronie ekranu głównego zegarka ZeWatch³ przyciśnij i przytrzymaj **LEWY** przycisk, aż pojawi się ikona telefonu.



2. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia mobilnego i wybierz **ZeWatch³** z listy urządzeń.



3. Na zegarku ZeWatch³ pojawi się ikona telefonu i rozlegnie sygnał dźwiękowy potwierdzający prawidłowe sparowanie.

Ta operacja umożliwi nawiązywanie i odbieranie połączeń na zegarku ZeWatch³.



Jeśli sparowanie się nie powiedzie, powtórz powyższe czynności. Parowanie jest procesem jednorazowym. Jeśli chcesz sparować zegarek ZeWatch³ z innym kontem, musisz najpierw usunąć sparowanie z kontem bieżącym. W aplikacji ZeWatch przejdź do opcji Ustawienia > ZeWatch³ > Anuluj sparowanie. Dotknij opcji Konfiguracja ZeWatch³, aby sparować nowe urządzenie.

3. WYŚWIETLANIE

Ekran główny



Sparowanie



Wybierz ponownie



Synchronizacja



Niepowodzenie parowania



Sterowanie głosem wł.



Aktualizacja



Połączenie przychodzące



Sterowanie głosem wył.



Odłączono



Nieodebrane połączenie



Pamięć zapełniona



Zegarek ZeWatch³ automatycznie zsynchronizuje godzinę i datę ze sparowanym urządzeniem mobilnym (wyłącznie urządzenia z systemem iOS7 + / wybrane urządzenia z systemem Android 4.3 + / Windows Phone 8.1). Preferowany format godziny i daty można wybrać ręcznie na karcie Ustawienia aplikacji ZeWatch³. Sprawdzaj, czy urządzenie jest naładowane, by uniknąć resetu godziny.

SMS



Tryb dzienny



Dystans



2.54

E-mail



Tryb snu



Tryb snu



Media społecznościowe



Kroki



1254

Cel osiągnięty



GOAL ACHIEVED

Zdarzenie z kalendarza



Kalorie



242

Rozładowana
bateria



LOW POWER

4. POŁĄCZENIA

Po pomyślnym sparowaniu z telefonem przez Bluetooth zostanie uruchomiona funkcja rozmów przez Bluetooth.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Naciśnij 1 x **PRAWY** przycisk

ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Naciśnij 1 x **LEWY** przycisk

WYCISZENIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

DOTKNIJ DWUKROTNIE wyświetlacza

ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO

Naciśnij 1 x **LEWY** przycisk

PONOWNE WYBRANIE OSTATNIEGO WYBRANEGO NUMERU

Naciśnij 2 x **LEWY** przycisk

ODEBRANIE NOWEGO POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO I ZAWIESZENIE PIERWSZEGO POŁĄCZENIA

Naciśnij 1 x **PRAWY** przycisk

ZAWIESZENIE PIERWSZEGO POŁĄCZENIA I ODEBRANIE NOWEGO POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO

Naciśnij i przytrzymaj **PRAWY** przycisk

ODRZUCENIE POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO W TRAKCIE INNEGO POŁĄCZENIA

Naciśnij 1 x **LEWY** przycisk

REGULACJA GŁOŚNOŚCI W TRAKCIE POŁĄCZENIA DOTKNIJ DWUKROTNIE, aby uruchomić sterowanie głośnością

Naciśnij **LEWY** przycisk, by zmniejszyć głośność

Naciśnij **PRAWY** przycisk, by zwiększyć głośność

5. POWIADOMIENIA

Zegarek ZeWatch³ wyświetla powiadomienia o połączeniach przychodzących i nieodebranych, wiadomościach SMS, wiadomościach e-mail, aktywności w mediach społecznościowych, zdarzeniach z kalendarza oraz ostrzeżenie przed utratą*. Uruchoam aplikację ZeWatch³, dotknij opcji **Ustawienia > Powiadomienia**, aby wybrać powiadomienia, które mają być wyświetlane na ekranie zegarka ZeWatch³. Jeśli chcesz wyłączyć pewne powiadomienia, przesunij przełącznik wyboru w lewo. Naciśnij przycisk ZeWatch³, aby wyłączyć powiadomienie. Jeśli powiadomienie nie zostanie wyłączone, pojawi się przy następnym włączeniu ekranu.

Konfigurowanie ustawień dla użytkowników systemu iOS


- Przejdź do opcji „Ustawienia” w urządzeniu iOS
- Dotknij opcji „Powiadomienia”
- Wybierz typ powiadomień, które chcesz wyświetlać na ekranie zegarka ZeWatch³
- Włącz opcję „Pokazuj w centrum powiadomień”, aby odbierać powiadomienia na ekranie zegarka ZeWatch³



*Te funkcje mogą nie być obsługiwane przez telefony z systemem Windows; więcej informacji można uzyskać po wysłaniu wiadomości e-mail na adres support@mykronoz.com.

6. AKTYWNOŚĆ

Zegarek ZeWatch³ śledzi liczbę przemierzonych kroków, pokonaną odległość i kalorie spalone w ciągu dnia. Aktywność dzienną można przeglądać w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu zegarka ZeWatch³ po przesunięciu palcem w dół wyświetlacza.



Możesz także przeglądać poziom i historię aktywności na karcie [Aktywność](#) aplikacji ZeWatch³.

Na głównym ekranie [Aktywność](#) możesz porównywać swoje poziomy wyników z celami dziennymi. Kliknij pasek aktywności, aby wyświetlić szczegółowy wykres Twoich dziennych, tygodniowych i miesięcznych wyników.

i Zegarek ZeWatch³ wyświetla dane dzienne. Opcja śledzenia aktywności ulega resetowi o północy. Aby pobrać najnowsze dane dotyczące aktywności, kliknij ikonę synchronizacji w górnym, prawym rogu ekranu aplikacji ZeWatch.

7. SEN

Zegarek ZeWatch³ śledzi godziny snu i jego jakość (lekki sen, głęboki sen, przebudzenie).

I URUCHOMIENIE/ZAKOŃCZENIE TRYBU SNU

Aby uruchomić tryb snu, uruchom aplikację ZeWatch³, dotknij dolnego, czerwonego paska snu i kliknij opcję [Dodaj sen > Uruchom teraz tryb snu](#).

Aby zakończyć tryb snu, uruchom aplikację ZeWatch³, dotknij dolnego, czerwonego paska snu i kliknij opcję [Dodaj sen > Wybudź](#).

I USTAWIONE GODZINY SNU

Uruchom aplikację ZeWatch³ > przejdź do opcji [Ustawienia > Zaawansowane ustawienia](#) > kliknij opcję [Ustawione godziny snu](#), aby wprowadzić żądane godziny kładzenia się spać i wstawiania. Ustawienia domyślne przewidują, że zegarek ZeWatch³ śledzi sen od 23:00 do 7:00.



Aby przesłać najnowsze dane dotyczące snu, kliknij ikonę synchronizacji w górnym, prawym rogu ekranu aplikacji ZeWatch³. Jeśli zapomnisz włączyć tryb snu, możesz ręcznie dodać rejestr snu w aplikacji ZeWatch³. Uruchom aplikację ZeWatch³ i kliknij opcję [Dodaj sen > Dodaj sen](#).

8. CELE

Dotknij zakładki **Cele** w aplikacji ZeWatch³, by ustawić dzienne cele: liczbę pokonanych kroków, pokonany dystans, spalone kalorie i godziny snu. Kliknij przycisk synchronizacji w górnym, prawym rogu, aby zapisać swoje cele.

Po osiągnięciu jednego z dziennych celów aktywności zegarek ZeWatch³ zacznie delikatnie wibrować i wyświetli ikonę „Cel osiągnięty”.



i

Wartości celów dziennych można w dowolnej chwili zmieniać w aplikacji ZeWatch³. Nie zapomnij dotknąć ikony synchronizacji, by zapisać nowe cele. [Użytkownicy systemu iOS] Naciśnij na zegarku ZeWatch³ PRAWY przycisk, aby włączyć wyświetlacz i rozpocząć synchronizację.

9. PRZYPOMNIENIA

Dotknij zakładki [Przypomnienia](#) w aplikacji ZeWatch³, by dodać codziennie przypomnienia. Można ustawić maks. 6 przypomnień, a także wybrać ich typ oraz preferowaną godzinę i dzień. Zegarek ZeWatch³ zacznie delikatnie wibrować i wyświetli ikonę danego powiadomienia. Naciśnij przycisk ZeWatch³, aby wyłączyć powiadomienie. Jeśli go nie odrzucisz, ten sam alert pojawi się ponownie po dwóch minutach.



10. STEROWANIE GŁOSEM

Użyj funkcji sterowania głosem, aby zdalnie sterować urządzeniem mobilnym za pomocą głosu lub wyszukiwać informacje w Internecie. Naciśnij dwukrotnie **PRAWY** przycisk, aby uruchomić sterowanie głosem i wypowiedzieć polecenie. **Naciśnij PRAWY** przycisk, aby wyłączyć sterowanie głosem.

Przykłady wydawanych poleceń:

- Zadzwoń do (nazwa kontaktu)
- Wyślij SMS do (nazwa kontaktu)
- Jaka jest pogoda?
- Ustaw budzik na jutro na godz. 5:00



Ta funkcja jest dostępna w wypadku urządzeń z systemem iOS 7+, które obsługują Siri oraz wybranych urządzeń z systemem Android 4.3 + obsługujących Google Now lub S Voice oraz wybranych urządzeń z systemem Windows Phone 8.1 z funkcją Cortana. Aby umożliwić działanie funkcji sterowania głosem, Twoje urządzenie mobilne musi mieć dostęp do Internetu przy użyciu 3/4G lub Wifi.

11. MUZYKA

Po przeprowadzeniu procesu sparowania z użyciem Bluetooth możesz słuchać muzyki przechowywanej na sparowanym urządzeniu mobilnym przez zegarek ZeWatch³.

12. OSTRZEŻENIE PRZED UTRATĄ

Kiedy sparowane urządzenie opuszcza strefę zasięgu łączności Bluetooth (5 m), zegarek ZeWatch³ uruchomi powiadomienie z wibracją, aby poinformować, że Twoje urządzenie się oddaliło. Naciśnij przycisk ZeWatch³, aby wyłączyć ostrzeżenie.



Funkcje zegarka ZeWatch³ i treści podręcznika użytkownika mogą ulec zmianie. Najnowsze instrukcje dotyczące użytkowania tego produktu można znaleźć w podręcznikach użytkownika online na witrynie www.mykronoz.com.

13. DANE TECHNICZNE

Wymiary	14,7 x 8,6 x 5,8 cm
Waga	41 g
Bluetooth	2.1 i 4.0
Typ baterii	Litowo-jonowa 200 mAh
Czas pracy na baterii	do 4 dni
Czas ładowania	1,5 h
Pamięć	Aktywność z 5 dni
Wyświetlacz	Ekran dotykowy OLED 96 * 64
Czujnik	Akcelerometr trójosiowy
Temperatura pracy	-10°C do +60°C
Wodoodporność	Na pot, deszcz i rozbryzgi
Międzynarodowa gwarancja	1 rok



W razie pytań lub zajścia konieczności uzyskania pomocy związanej z produktem zapraszamy na stronę www.mykronoz.com/support lub prosimy o kontakt pod adresem support@mykronoz.com.

ZeWatch³

РУССКИЙ

ЗАРЯДКА	150	СОН	159
СОЕДИНЕНИЕ	151	ЦЕЛИ	160
ДИСПЛЕИ	154	НАПОМИНАНИЯ	161
ВЫЗОВЫ	156	ГОЛОСОВОЕ	
УВЕДОМЛЕНИЯ	157	УПРАВЛЕНИЕ	162
АКТИВНОСТЬ	158	МУЗЫКА	163
		СИГНАЛ АНТИ-ПОТЕРИ	163



Для повышения точности данных рекомендуется носить ZeWatch³ не на доминантной руке и не слишком свободно.

УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

ДВОЙНОЕ КАСАНИЕ включить подсветку экрана

СКОЛЬЖЕНИЕ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ управление экранами активности и сна

ЛЕВАЯ кнопка

НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ	активировать режим соединения
НАЖАТЬ 1 РАЗ	отклонить входящий вызов
НАЖАТЬ 1 РАЗ	завершить текущий вызов
НАЖАТЬ 1 РАЗ	громкость -
НАЖАТЬ 2 РАЗА	повторный набор последнего набранного номера


ПРАВАЯ кнопка

НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ	ВКЛ./ВЫКЛ.
НАЖАТЬ 1 РАЗ	включить подсветку экрана
НАЖАТЬ 1 РАЗ	ответить на входящий вызов
НАЖАТЬ 1 РАЗ	громкость +
НАЖАТЬ 1 РАЗ	начальный экран/выход
НАЖАТЬ 2 РАЗА	активировать голосовое управление



Для возврата ZeWatch³ к заводским настройкам нажать и удерживать одновременно ПРАВУЮ и ЛЕВУЮ кнопки.

1. ЗАРЯДКА



Перед первым использованием зарядите ZeWatch³ в течение двух часов.

1. Осторожно нажмите на застежку ZeWatch³.
2. Подключите USB-кабель к USB-порту компьютера.

Подсказка: чтобы без труда подключить ZeWatch³ к источнику питания, рекомендуется использовать входящий в комплект удлинительный USB-кабель

3. Признаком выполнения зарядки является прогресс заполнения индикатора батареи.
4. Как только ZeWatch³ зарядится, индикатор батареи заполнится до конца.



Время полной зарядки составляет 1 ч. 30 мин. При низком уровне заряда батареи появляется индикатор низкого заряда батареи.

2. СОЕДИНЕНИЕ

При первом использовании ZeWatch³ сообщение **НАСТРОЙКА** напомнит вам о необходимости настройки ZeWatch³ с помощью мобильного устройства или компьютера.

ПОЛУЧИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ZeWatch³ APP

[Для пользователей iOS и Android] Выполнить поиск приложения ZeWatch³ App в магазинах приложений или Google Play.

[Для пользователей Windows Phone] Выполнить поиск приложения ZeWatch³ App в магазине приложений Windows Phone.



Системные требования

iOs

Устройства на ОС iOS7+ с Bluetooth 4.0 BLE iPhone 4s, 5, 5c, 6, 6 Plus, iPad (3-го, 4-го и 5-го поколения) iPad Mini, iPod touch (5-го поколения)

Android



Выберите устройства на ОС Android 4.3 + с поддержкой Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Выберите Windows Phone 8.1 с поддержкой Bluetooth 4.0 BLE

Для получения самого актуального списка совместимых устройств зайдите на www.mykronoz.com.

Шаг 1 : Соединение с помощью приложения (Bluetooth с низким энергопотреблением — BLE)

1. Включите Bluetooth на своем мобильном устройстве
2. Откройте на нем приложение ZeWatch. Нажмите **Зарегистрироваться**, если вы являетесь новым членом, или **Войти**, чтобы войти в уже существующую учетную запись. После ввода персональных данных выберите свою модель ZeWatch и нажмите **Настроить**
3. Убедитесь в том, что ZeWatch³ находится рядом, и выберите **ZeWatch³ BLE** в списке устройств
4. На мобильное устройство придет запрос о соединении. Примите его, нажав «Выполнить соединение»
5. После этого запрос о соединении появится на экране ZeWatch³. Нажмите на ZeWatch³ **ЛЕВУЮ** кнопку для принятия запроса о соединении 
6. Когда ZeWatch³ подключится, уведомление об этом придет и на ZeWatch³, и на экран мобильного устройства 

Эта операция позволит синхронизировать время, дату, данные об активности и сне, напоминания и уведомления.



Настроить ZeWatch³ также можно с помощью наших программ для Mac или компьютера, доступных на вебсайте MyKronoz по адресу: <http://www.mykronoz.com/support/>
Системные требования: Windows 7, 8, XP – MAC OSX 10.8 и выше

Шаг 2 : Ручное соединение(классический Bluetooth)



1. Находясь на странице начального экрана ZeWatch³, нажмите и удерживайте **ЛЕВУЮ** кнопку до появления значка телефона



2. В параметрах Bluetooth мобильного устройства в списке устройств выберите **ZeWatch³**



3. В подтверждение успешности соединения, раздастся звуковой сигнал, а на дисплее ZeWatch³ отобразится значок телефона

Данная операция позволит совершать и принимать звонки с помощью ZeWatch³



При ошибке соединения повторно выполните те же шаги. Соединение является одноразовым процессом. Если вы хотите подключить ZeWatch³ к другим устройствам, необходимо сначала разорвать соединение с текущим устройством. В приложении ZeWatch App перейдите в «Параметры» > Настроить ZeWatch³ > Разорвать соединение. Нажмите «Настроить» ZeWatch³ для подключения к новому устройству.

3. ДИСПЛЕИ

Главный экран 	Синхронизация 	Обновление 	Соединение разорвано 
Соединение 	Прерванное соединение 	Входящий вызов 	Пропущенный вызов 
Повторный набор 	Включение голосового управления 	Выключение голосового управления 	Память заполнена 



ZeWatch³ автоматически синхронизирует время и дату подключенного мобильного устройства (iOS7 + / выбрать Android 4.3 + / выбрать Windows Phone 8.1 + только). Установить оптимальный формат времени и даты вручную можно во вкладке «Параметры» приложения ZeWatch³ App. Во избежание сброса времени, убедитесь в том, что устройство заряжено.

СМС



Дневной режим



Расстояние



Электронная почта



Режим сна



Сон



Социальные сети



Шаги



Достигнутые цели



Событие календаря



Калории



Низкий заряд аккумулятора



4. ВЫЗОВЫ

После выполнения успешного Bluetooth-соединения с телефоном активируется функция вызова по Bluetooth.

ОТВЕТИТЬ НА ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Нажать 1 раз **ПРАВУЮ** кнопку

ОТКЛОНИТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Нажать 1 раз **ЛЕВУЮ** кнопку

ОТКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН ПРИ ВХОДЯЩЕМ ВЫЗОВЕ

ДВАЙЖДЫ НАЖМИТЕ на экран

ЗАВЕРШИТЬ ТЕКУЩИЙ ВЫЗОВ

Нажать 1 раз **ЛЕВУЮ** кнопку

ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА

Нажать 2 раза **ЛЕВУЮ** кнопку

ОТВЕТИТЬ НА НОВЫЙ ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК И ПЕРЕВЕСТИ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажать 1 раз **ПРАВУЮ** кнопку

СБРОСИТЬ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК И ОТВЕТИТЬ НА НОВЫЙ ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

Нажать и удерживать **ПРАВУЮ** кнопку

ОТКЛОНИТЬ ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗВОНКА

Нажать 1 раз **ЛЕВУЮ** кнопку

РЕГУЛИРОВАТЬ ЗВУК ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА НАЖАТЬ 2 РАЗА для входа в регулировку уровня громкости

Нажать **ЛЕВУЮ** кнопку для уменьшения -
Нажать **ПРАВУЮ** кнопку для увеличения +

5. УВЕДОМЛЕНИЯ

ZeWatch³ отображает уведомления о входящих и пропущенных звонках, СМС, электронных сообщениях, активности в социальных сетях, событиях календаря и сигнале анти-потери*. Для выбора уведомлений, которые вы хотите получать на устройство ZeWatch³, откройте приложение ZeWatch³ App, нажмите **Параметры** > **Уведомления**. Если вы хотите отключить определенные уведомления, сдвиньте кнопку выбора влево. Для отклонения уведомления, нажмите на ZeWatch³ любую кнопку. Если уведомление не было отклонено, оно снова появится при следующем включении экрана.

Настройка уведомлений для пользователей iOS


- Зайдите в «Параметры» вашего iOS-устройства
- Нажмите «Уведомления»
- Выберите тип уведомлений, который вы хотите получать на ZeWatch³
- Для получения уведомлений на ZeWatch³ активируйте «Показать в Центре уведомлений»



*В Windows Phones не реализована возможность поддержки этих функций. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу: support@mykronoz.com.

6. АКТИВНОСТЬ

ZeWatch³ отслеживает количество шагов, пройденное расстояние и количество сожженных в течение дня калорий. Свои дневные показатели в режиме реального времени можно посмотреть на дисплее ZeWatch³, сдвинув сенсорный экран вниз.



Сведения о вашей активности и журнал расположены во вкладке [Активность](#) устройства ZeWatch³.

На главном экране [Активность](#) отображается уровень выполнения ежедневных целей. Для получения подробного графика ежедневной, еженедельной и ежемесячной продуктивности, нажмите на любую шкалу активности.



ZeWatch³ отображает ежедневные данные. Сброс системы слежения за активностью происходит в полночь.

Чтобы загрузить последние данные об активности, не забудьте нажать значок синхронизации в правом верхнем углу приложения ZeWatch.

7. СОН

ZeWatch³ отслеживает количество часов и качество вашего сна (легкий сон, глубокий сон, количество пробуждений).

■ ЗАПУСК/ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА СНА

Для запуска режима сна откройте приложение ZeWatch³ App, нажмите на лиловую шкалу сна внизу, а затем — [Добавить сон > Запустить режим сна сейчас](#).

Для выхода из режима сна откройте приложение ZeWatch³ App, нажмите на лиловую шкалу сна внизу, а затем — нажмите [Добавить сон > Проснуться](#).

■ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СНА

Для ввода желаемого времени начала сна и пробуждения откройте приложение ZeWatch³ App > Зайдите в [Параметры > Дополнительные параметры > Нажмите Предварительная настройка сна](#) . По умолчанию ZeWatch³ отслеживает сон с 23:00 до 07:00.



Чтобы загрузить последние данные о сне, не забудьте нажать значок синхронизации в правом верхнем углу приложения ZeWatch³ App. Если вы забыли активировать режим сна, можно вручную добавить журналы сна в приложении ZeWatch³ App. Откройте приложение ZeWatch³App, нажмите [Добавить сон > Добавить сон](#).

8. ЦЕЛИ

Нажмите вкладку **Цели** приложения ZeWatch³ App, чтобы установить ежедневные цели для: количества шагов, пройденного расстояния, количества сожженных калорий и часов сна. Для сохранения своих целей нажмите кнопку синхронизации в правом верхнем углу.

Как только вы достигнете одной из своих дневных целей, ZeWatch³ мягко завибрирует, и на дисплее появится значок «Цель достигнута».



Менять значения своих дневных целей в приложении ZeWatch³ App можно в любое время. Не забудьте нажать значок синхронизации, чтобы сохранить свои новые цели. [Пользователи iOS] Нажмите на ZeWatch³ ПРАВУЮ кнопку, чтобы включить подсветку экрана и запустить синхронизацию.

9. НАПОМИНАНИЯ

Нажмите вкладку [Напоминания](#) в приложении ZeWatch³ App, чтобы добавить ежедневные напоминания. Можно установить не более 6 ежедневных напоминаний, а также выбрать тип напоминания и предпочтительное время и день. ZeWatch³ предупредит вас мягкой вибрацией и значком соответствующего напоминания. Для отклонения уведомления нажмите на ZeWatch³ любую кнопку. Если уведомление не отклонено, оно повторится через две минуты.



10. ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Используйте функцию голосового управления для дистанционного управления мобильным устройством с помощью голоса или поиска информации в Интернете. Дважды нажмите **ПРАВУЮ** кнопку для активации голосового управления и произнесите команду. Нажмите **ПРАВУЮ** кнопку для отключения голосового управления.

Примеры вопросов и действий:

- Выполнить вызов (имя вашего контакта)
- Отправить СМС (имя вашего контакта)
- Какая сейчас погода?
- Установить сигнал на 5 часов утра завтрашнего дня



Данная функция доступна на устройствах с ОС iOS 7+, поддерживающих Siri. Выберите устройства с ОС Android 4.3 +, поддерживающие Google Now или S Voice. Выберите Windows Phone 8.1+ с Cortana. Для использования функции голосового управления у мобильного устройства должен быть доступ к Интернету через 3/4G или Wi-Fi.

11. МУЗЫКА

После установления Bluetooth-соединения вы сможете передавать музыку с подключенного мобильного устройства с помощью ZeWatch³.

12. СИГНАЛ АНТИ-ПОТЕРИ

Если подключенное устройство находится вне диапазона действия Bluetooth (5 метров), ZeWatch³ завибрирует, уведомляя вас о том, что устройство находится слишком далеко. Чтобы отключить предупреждение, нажмите на ZeWatch³ любую кнопку.



Функции ZeWatch³ и содержание руководства пользователя могут меняться. Текущую версию инструкций по эксплуатации данного изделия можно найти в онлайн-руководстве пользователя на сайте www.mykronoz.com.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	14,7 x 8,6 x 5,8 см
Вес	41 г
Bluetooth	2.1 и 4.0
Тип аккумулятора	литиево-ионный 200 мАч
Время работы аккумулятора	до 4 дней
Время зарядки	1 ч. 30 мин.
Память	5 дней активности
Дисплей	Сенсорный OLED-экран 96 * 64
Сенсор	3-осевой акселерометр
Рабочая температура	-10°C – +60°C
Водонепроницаемость	Устойчивость к поту, к дождю и брызгам
Международная гарантия	1 год



Если у вас возникли вопросы, или требуется помощь по нашему изделию, посетите сайт www.mykronoz.com/support или напишите нам по адресу: support@mykronoz.com.

ZeWatch³

繁體中文

充電	168	睡眠	177
配對	169	目標	178
顯示器	172	提醒	179
通話	174	語音控制	180
通知	175	音樂	181
活動	176	防遺失警示	181

概覽



如希望獲得最準確的數據，建議將 ZeWatch³ 戴在非慣用手，而且不宜太鬆。

瀏覽觸控式螢幕

按兩下開啓螢幕

上下滑動瀏覽活動並關閉螢幕

左側按鈕

按住	啓動配對模式
按一下	拒接來電
按一下	結束當前通話
按一下	降低音量
按兩下	重撥最後一組號碼


右側按鈕

按住	開機/關機
按一下	開啓螢幕
按一下	接聽來電
按一下	調高音量
按一下	主螢幕/退出
按兩下	啓動語音控制



如需將 ZeWatch³ 重設為原始設定，同時按住左右按鈕即可。

1. 充電



首次使用 ZeWatch³ 前，請先充電兩個小時。

1. 輕推 ZeWatch³ 的扣子。
2. 將 USB 端插進電腦的 USB 連接埠。
提示：為了輕鬆將 ZeWatch³ 與電源連接，我們建議使用提供的 USB 延長線
3. 電量指示器將顯示電量增加，表示正在充電。
4. 當 ZeWatch³ 完成充電時，電量指示燈將顯示滿格。



完成充電需要 1 小時 30 分鐘。電池電量偏低時，將出現電量不足指示燈。

2. 配對

首次使用 ZeWatch³ 時，**設置**訊息將提醒您使用行動裝置或電腦來進行與 ZeWatch³ 的配對 ZeWatch³。

獲取 ZeWatch³ 應用

[iOS & Android 使用者] 在應用商店或 Google Play 商店搜尋 ZeWatch³ 應用。
[Windows Phone 使用者] 在 Windows Phone 商店搜尋 ZeWatch³ 應用。



系統要求

iOs

iOS7+ 裝置，配備藍牙 4.0 BLE iPhone 4s、5、5c、6、6 Plus、iPad (第 3、4 和 5 代) iPad Mini、iPod touch (第 5 代)

Android

選取支援藍牙 4.0 BLE 的 Android 4.3 + 裝置

Windows Phone

選取支援藍牙 4.0 BLE 的 Windows Phone 8.1

訪問 www.mykronoz.com，獲取最新的相容性清單。

第 1 步通過應用進行配對，（低功耗藍牙 - BLE）

1. 在行動裝置上啟用藍牙
2. 開啓您行動裝置上的 ZeWatch App。新會員請註冊，或用現有帳戶登入。輸入個人資訊后，選取您的 ZeWatch 型號，然後按「設定」
3. 確保 ZeWatch³ 隨手可及範圍內，並在裝置清單中選取 ZeWatch³ BLE
4. 您的行動裝置將收到一個配對請求。按「配對」接受請求
5. 然後，配對請求將出現在您的 ZeWatch³ 顯示器上。按 ZeWatch³ 左側按鈕，接受配對
6. 成功配對 ZeWatch³ 后，您可在 ZeWatch³ 和行動裝置螢幕上收到通知

該操作可讓您同步時間、日期、活動和睡眠資料、提醒以及通知。



i

您也可以使用 MyKronoz 網站：<http://www.mykronoz.com/support/> 上提供的 Mac 或 PC 軟體設定您的 ZeWatch³

系統要求：Windows 7,8,XP – MAC OSX 10.8 以及更高版本

第 2 步：手動配對（藍牙經典）



1. 在 ZeWatch³ 主畫面頁面上，按住左側按鈕，直到出現一個電話圖示



2. 進入行動裝置的藍牙設定，並從裝置清單中選取 ZeWatch³



3. ZeWatch³ 將顯示電話圖示並發出嗶聲，確認配對成功

在該操作中，您可以使用 ZeWatch³ 撥打和接聽電話



如果配對失敗，請重複進行相同的步驟。配對只需要完成一次。如果希望將 ZeWatch³ 與其他帳戶配對，必須先與目前的帳戶取消配對。在 ZeWatch App 上，進入設定 > 設定 ZeWatch³ > 取消配對。點選設定 ZeWatch³，與新裝置配對。

3.顯示器

主畫面



配對



重撥



同步中



配對失敗



語音控制開啟



升級中



來電



語音控制關閉



連接中斷



未接來電



記憶體已滿



ZeWatch³ 會自動與配對的行動裝置（僅限 iOS7 以上版本和 Android 4.3 以上版本）同步時間和資料。您可從 ZeWatch³ App 的設定標籤中手動設定偏好的日期和時間格式。務必確保裝置保持有電狀態，以免時間遭到重設。

簡訊



白天模式



距離



2.54

電子郵件



睡眠模式



睡眠



社交媒體



步數



1254

目標達成



GOAL ACHIEVED

日曆事件



熱量



242

電量不足



LOW POWER

4. 通話

與電話配對藍牙成功後，藍牙呼叫功能開啓。

接聽來電

按一下右側按鈕

拒接來電

按一下左側按鈕

將來電靜音

點兩下螢幕

結束目前通話

按一下左側按鈕

重撥最後一組撥出號碼

按兩下左側按鈕

接聽新來電，稍後接聽原來的通話

按一下右側按鈕

掛斷原來的通話，接聽新的來電

按住右側按鈕

通話中拒接其他來電

按一下左側按鈕

通話期間調整音量

按兩下進入音量控制

按下左側按鈕降低音量

按下右側按鈕增大音量

5.通知

ZeWatch³ 可顯示來電、未接來電、簡訊、電子郵件、社交媒體活動、日曆事件和防遺失通知*。開啓 ZeWatch³ App，按**設定** > **通知** 選取您希望在 ZeWatch³ 上接收的通知。如果希望停用特定通知，請按住選取按鈕並向左滑動。

按 ZeWatch³ 按鈕忽略通知。如果未忽略，該通知會在您下次開啓螢幕時再次出現。

設定 iOS 使用者的通知

- 進入 iOS 裝置的「設定」
- 按「通知」
- 選取您希望通過 ZeWatch³ 接收的通知
- 啓用「在通知中心顯示」，通過 ZeWatch³ 接收通知



*Windows Phones 可能不支援這些功能，如需更多資訊，請聯絡 support@mykronoz.com。

6.活動

ZeWatch³ 可記錄一整天中踏出的步數、移動的距離和消耗的熱量。您可以向下滑動觸控螢幕，在 ZeWatch³ 顯示器上檢視您的日常活動。



您還可以在 ZeWatch³ App 的**活動**標籤上檢視活動資料和歷史記錄。您可在**活動**主畫面上查看實際表現與每天目標的比對結果。按一下任何的活動狀態列，可顯示您每天、每週和每月表現的詳細圖表。



ZeWatch³ 可顯示日常資料。活動追蹤器會在午夜重設。
如需上傳最新的活動資料，別忘了點選 ZeWatch app 右上角的同步圖示。

7. 睡眠

ZeWatch³ 可追蹤睡眠時數和睡眠品質（淺眠、深眠、清醒次數）。

■ 啟動/退出睡眠模式

如需啟動睡眠模式，打開 ZeWatch³ App，按住底部紫色的睡眠條，按一下**新增睡眠 > 立即啟動睡眠**。

如需結束睡眠模式，打開 ZeWatch³ App，按住底部紫色的睡眠條，按一下**新增睡眠 > 清醒**。

■ 預設睡眠

開啓 ZeWatch³ App > 進入**設定 > 高級設定** > 按一下**預設睡眠**輸入您理想的睡眠和清醒時間。預設狀態下，ZeWatch³ 將在 11pm 至 7am 時間跟蹤您的睡眠。



如需上傳最新的睡眠資料，別忘了點選 ZeWatch³ App 右上角的**同步圖示**。如果您忘記了啟動睡眠模式，您可在 ZeWatch³ App 中**手動新增睡眠日志**。開啓 ZeWatch³ App，按一下**新增睡眠 > 新增睡眠**。

8. 目標

點選 ZeWatch³ App 的**目標**標籤，可設定下列項目的每天目標：踏出步數、移動距離、消耗的熱量和睡眠時數。按一下右上角的同步按鈕，儲存目標。

在您達成其中一個每天目標時，ZeWatch³ 將輕微震動並顯示「目標達成」圖示。



i

您可隨時從 ZeWatch³ App 中修改每天的目標值。別忘了點選同步圖示，以儲存新目標。[iOS 使用者] 按下 ZeWatch³ 右側按鈕，開啓畫面并啓動同步。

9.提醒

點選 ZeWatch³ App 的提醒標籤，可新增每天的生活提醒。您每天最多可以設定 6 個提醒，選擇提醒類型和首選時間及日期。ZeWatch³ 會發出輕微震動並顯示對應的提醒圖示作為警示。按 ZeWatch³ 按鈕忽略提醒。如果未忽略，同一則警示會在兩分鐘後再次顯示。



10. 語音控制

使用語音控制功能可從遠處向行動裝置發出指令，或搜尋網際網路上的資訊。按兩下右側啓動語音控制，然後說出指令。按右側按鈕，可中斷語音控制連接。

可詢問或執行的動作範例：

- 打電話給 (連絡人姓名)
- 傳送簡訊給 (連絡人姓名)
- 天氣如何？
- 設定明天上午 5 點的鬧鐘



該功能可用於支援 Siri 的 iOS 7+ 裝置，選取支援 Google Now 或 S Voice 的 Android 4.3 + 裝置，選取配備 Cortana 的 Windows Phone 8.1+。如需使用語音控制，行動裝置必須使用 3/4G 或 Wifi 接入網際網路。

11. 音樂

完成藍牙配對後，便能將已配對行動裝置上儲存的音樂串流到 ZeWatch³ 播放。

12. 防遺失警示

配對裝置超出藍牙作業範圍 (5 公尺) 時，ZeWatch³ 將發出震動通知，告知裝置已超出距離。按 ZeWatch³ 按鈕忽略警示。



ZeWatch³的功能和使用手冊的內容可能隨時變更，恕不另行通知。如需獲取本產品最新的使用說明，請訪問 www.mykronoz.com 參閱線上使用手冊。

13. 技術規格

尺寸	14.7 x 8.6 x 5.8 公分
重量	41 公克
藍牙	2.1 及 4.0
電池類型	200 毫安鋰電池
待機時長	最長 4 天
充電時間	1 小時 30 分鐘
記憶體	可儲存 5 天的活動
顯示器	OLED 96 * 64 觸控熒幕
感應器	3 軸加速度感應器
作業溫度	-10° C 至 +60° C
耐水性	防汗、防雨水和防淋
國際保固	1 年



如果有任何與產品相關的問題或需要協助，請訪問 www.mykronoz.com/support，或發送電子郵件到 support@mykronoz.com。

ZeWatch³

日本語

充電	186	睡眠	195
ペアリング	187	目標	196
ディスプレイ	190	アラーム	197
通話	192	音声操作	198
通知	193	音楽	199
アクティビティ	194	紛失防止警告	199

概要



i

正確なデータを得るためには、ZeWatch³ を利き手ではない方の腕に、緩まないように装着することをお勧めします。

タッチスクリーンの操作

ダブルタップ 画面を点灯

上下にスワイプ アクティビティ画面と睡眠画面間を移動

左ボタン

長押し	ペアリングモードを起動
1回押す	着信呼び出しを拒否
1回押す	現在の通話を終了
1回押す	音量を下げる
2回押す	前回発信した番号にリダイヤルする


右ボタン

長押し	電源オン/オフ
1回押す	画面を点灯
1回押す	着信呼び出しに応答
1回押す	音量を上げる
1回押す	ホーム画面/終了
2回押す	音声操作を起動



ZeWatch³を元の設定にリセットするには、左右のボタンを同時に長押しします。

1.充電



初めてZeWatch³をご使用になる前に、2時間充電してください。

1. ZeWatch³の留め金を軽く押します。
2. USBコネクタをコンピュータのUSBポートに差し込みます。

ヒント：ZeWatch³を電源につなぎやすいように、付属のUSB延長ケーブルを使用することをお勧めします。

3. バッテリー残量表示の残量が増え、充電中であることを示します。
4. ZeWatch³の充電が完了すると、バッテリー残量表示がフル充電状態になります。



フル充電には1時間30分かかります。バッテリー残量が低下すると、低バッテリー残量表示が表示されます。

2.ペアリング

ZeWatch³を初めて使用する場合は、ZeWatch³の設定を携帯端末やコンピュータで行うように通知する**セットアップ**メッセージが表示されます。

ZeWatch³アプリのダウンロード

[iOSおよびAndroidユーザーの場合] ZeWatch³アプリをApp StoreまたはGoogle Playストアで検索します。

[Windows Phoneユーザーの場合]ZeWatch³アプリをWindows Phone Storeで検索します。



システム要件

iOs

Bluetooth 4.0 BLE対応のiOS7以降搭載デバイス iPhone 4s、5、5c、6、6 Plus、iPad (第3世代、第4世代、第5世代)、iPad Mini、Pod touch (第5世代)

Android



Bluetooth 4.0 BLE対応のAndroid 4.3以降搭載デバイスの一部

Windows Phone

Bluetooth 4.0 BLE対応のWindows Phone 8.1の一部

最新の互換性リストは、www.mykronoz.com でご確認いただけます。

ステップ1:アプリを介したペアリング (Bluetooth Low Energy - BLE)

- 1.お使いの携帯端末でBluetoothを有効にします。
- 2.お使いの携帯端末でZeWatchアプリを開きます。新規メンバーの場合はサインアップ、すでにアカウントをお持ちの場合はログインします。個人情報を入力した後、お使いのZeWatchモデルを選択し、セットアップをタップします。
- 3.ZeWatch³がお使いの携帯端末の近くにあることを確認してから、デバイスリストでZeWatch³ BLEを選択します。
- 4.携帯端末がペアリングリクエストを受信します。Pair(ペアリングする)を押してペアリングを受け入れます。
- 5.今度は、ペアリングリクエストがZeWatch³のディスプレイに表示されますZeWatch³の左ボタンを押してペアリングを受け入れます。 
- 6.ZeWatch³のペアリングが成功すると、ZeWatch³とお使いの携帯端末の画面に通知が表示されます。 

この操作により、時刻、日付、アクティビティや睡眠のデータ、アラーム、通知の同期が可能になります。



ZeWatch³のセットアップは、MyKronozウェブサイト (<http://www.mykronoz.com/support/>) からダウンロード可能なMacまたはWindows向けのソフトウェアを使用して行うこともできます。
システム要件: Windows 7、8、XP – MAC OSX 10.8およびそれ以降

ステップ2: 手動でのペアリング (Bluetooth Classic)



1. ZeWatch³のホーム画面が表示されている状態で、電話アイコンが表示されるまで左ボタンを長押しします。



2. お使いの携帯端末のBluetooth設定を開き、デバイスリストでZeWatch³を選択します。



3. ペアリングが成功すると、ZeWatch³に電話アイコンが表示され、ピープ音が鳴ります。

この操作により、ZeWatch³での通話の発信や応答が可能になります。



ペアリングに失敗した場合は、同じ手順を繰り返します。ペアリングは、1回限りのプロセスです。別のアカウントでZeWatch³のペアリングを行いたい場合は、現在のペアリングを解除する必要があります。ZeWatchアプリで、設定 > ZeWatch³のセットアップ > ペアリング解除を選択します。ZeWatch³のセットアップをタップして新しいデバイスのペアリングを行います。

3.ディスプレイ

ホーム画面



ペアリング



リダイヤル



同期中



ペアリング失敗



音声操作オン



アップグレード中



着信呼び出し



音声操作オフ



切断



不在着信



メモリ不足



ZeWatch³は、ペアリングされた携帯端末 (iOS7以降搭載デバイス、Android 4.3以降搭載デバイスの一部、Windows Phone 8.1以降デバイスの一部のみ) との時刻と日付の同期を自動的にを行います。時刻および日付のお好みの表示形式は、ZeWatch³アプリの設定タブで、手動で設定できます。時刻がリセットされないように、携帯端末が常時充電された状態を維持してください。

SMS



デイモード



距離



2.54

電子メール



睡眠モード



睡眠



ソーシャルメディア



歩数計



1254

目標達成



GOAL ACHIEVED

カレンダーイベント



カロリー



242

低バッテリー残量



LOW POWER

4.通話

ご利用の電話機とのBluetoothのペアリングに成功すると、Bluetooth通話機能がオンになります。

着信呼び出しに応答する

右ボタンを1回押す

着信呼び出しを拒否する

左ボタンを1回押す

着信呼び出しをミュートする

画面をダブルタップ

現在の通話を終了する

左ボタンを1回押す

前回発信した番号にリダイヤルする

左ボタンを2回押す

新しい着信呼び出しに応答し、現在の通話を保留にする

右ボタンを1回押す

現在の通話を終了し、新しい着信呼び出しに応答する

右ボタンを長押し

呼び出し中に着信を拒否する

左ボタンを1回押す

通話中に音量を調整する

ダブルタップ：ボリュームコントロールを開く

左ボタンを押す：音量を下げる

右ボタンを押す：音量を上げる

5.通知

ZeWatch³では、着信呼び出しや不在着信、SMS、電子メール、ソーシャルメディアのアクティビティ、カレンダーイベント、紛失防止警告*の通知が表示されます。ZeWatch³アプリを開き、**設定**>**通知**を選択して、ZeWatch³上で受け取りたい通知を選択します。特定の通知を無効にしたい場合は、選択ボタンを左方向にスワイプします。通知を閉じるには、ZeWatch³ボタンを押します。通知を閉じておかないと、次回画面を起動した際にその通知が再び表示されます。

iOSユーザー向けの通知のセットアップ方法

- iOS搭載デバイスの**設定**を開きます。
- **通知**をタップします
- ZeWatch³で受け取りたい通知の種類を選択します。
- ZeWatch³で通知を受け取るには、**通知センターに表示**を有効にします。



*Windows Phoneでは、これらの機能に対応していない可能性があります。詳しくは、support@mykronoz.com にお問い合わせください。

6. アクティビティ

ZeWatch³では、1日を通じて、歩数、移動距離、消費したカロリーを計測することができます。タッチスクリーンを下にスワイプすると、ZeWatch³のディスプレイ上にリアルタイムの情報が表示されます。



ZeWatch³アプリの**アクティビティ**タブでは、アクティビティに関するデータや履歴を確認することもできます。

アクティビティメイン画面では、1日の目標に対するパフォーマンスレベルをチェックすることができます。任意の**アクティビティ**バーをクリックすると、1日、1週間、1か月ごとの詳細なパフォーマンスグラフを表示できます。

i ZeWatch³には、1日のデータが表示されます。アクティビティトラッカーは午前0時にリセットされます。

最新の**アクティビティ**データをアップロードするには、ZeWatchアプリの右上隅の同期アイコンをタップしてください。

7.睡眠

ZeWatch³では、睡眠時間や睡眠の質（眠りの浅さ/深さ、目を覚ました回数）を追跡することができます。

■ 睡眠モードの起動/終了

睡眠モードを起動するには、ZeWatch³アプリを開き、一番下にある紫色の睡眠バーをタップし、**睡眠の追加** > **睡眠開始**をクリックします。

睡眠モードを終了するには、ZeWatch³アプリを開き、一番下にある紫色の睡眠バーをタップし、**睡眠の追加** > **起床**をクリックします。

■ 睡眠時間のプリセット

ZeWatch³アプリを開き、**設定** > **詳細設定**を選択し、**睡眠時間のプリセット**をクリックして、就寝時間と起床時間を入力します。デフォルトでは、ZeWatch³は午後11時から午前7時までの間の睡眠を追跡します。

i 最新の睡眠データをアップロードするには、ZeWatch³アプリの右上隅の同期アイコンをタップしてください。睡眠モードを起動し忘れた場合でも、ZeWatch³アプリで手動で睡眠の記録を記入することができます。ZeWatch³アプリを開き、**Add sleep (睡眠の追加)** > **Add sleep (睡眠の追加)**をクリックします。

8.目標

ZeWatch³アプリ目標をタップして、歩数、移動距離、消費カロリー、睡眠時間の1日の目標を設定することができます。目標を保存するには右上隅にある同期ボタンをクリックします。

1日の目標のいずれかを達成すると、ZeWatch³が軽く振動し、目標達成アイコンが表示されます。



i

1日の目標の値は、ZeWatch³アプリでいつでも変更できます。その場合は、必ず同期アイコンをタップして、新しい目標を保存してください。[iOSユーザーの場合] ZeWatch³の右ボタンを押して画面を点灯させ、同期を開始します。

9.アラーム

ZeWatch³アプリの**アラーム**タブをタップして、1日の生活のアラームを設定することができます。アラームは1日6件まで設定でき、アラームの種類と希望の日時を選択できるようになっています。アラーム発信時は、ZeWatch³が軽く振動し、対応するアラームアイコンが表示されます。アラームを解除するにはZeWatch³ボタンを押します。解除しないと、同じアラームが2分後に再度発信されます。



10.音声操作

音声操作機能を使用して、携帯端末を音声コマンドによりリモート操作したり、インターネットから情報を検索したりすることができます。**右ボタン**を2回押すと音声操作機能が起動します。ここでコマンドを発話します。音声操作を終了するには、**右ボタン**を1回押します。

要求または実行できることの例:

- 通話(相手の名前)
- SMS送信(相手の名前)
- 天気を確認
- 明日5時にアラームを設定する

i

この機能は、Siriに対応しているiOS 7以降搭載デバイス、Google NowまたはS Voiceに対応している一部のAndroid 4.3以降搭載デバイス、Cortana搭載の一部のWindows Phone 8.1以降のデバイスで使用できます。音声操作を使用するには、お使いの携帯端末が3/4GまたはWi-Fiのいずれかを使用してインターネットに接続されている必要があります。

11.音楽

Bluetoothペアリングの実行後は、ペアリングされた携帯端末に保存されている音楽をZeWatch³からストリーミングできます。

12.紛失防止警告

ペアリングされた携帯端末がBluetoothの動作範囲(5メートル)を離れた場合、ZeWatch³が振動して、携帯端末が近くにいることを知らせます。この警告を解除するにはZeWatch³ボタンを押してください。



ZeWatch³の機能および使用説明書の内容は変更される可能性があります。本製品の使い方に関する最新情報については、www.mykronoz.com に掲載されているオンラインの使用説明書をご覧ください。

13.技術仕様

寸法	14.7 x 8.6 x 5.8 cm
重量	41 g
Bluetooth	2.1 & 4.0
バッテリー種類	リチウムイオン 200 mAh
バッテリー寿命	最長4日
充電時間	1時間30分
メモリ	アクティビティ5日分
ディスプレイ	タッチスクリーン OLED 96 * 64
センサー	3軸加速度計
動作温度	-10°C ~ 60°C
防水性	汗、雨、水滴への耐性あり
国際保証	1年



当社製品についてのご質問やサポートのご要望については、www.mykronoz.com/support をご覧いただくか、support_japan@mykronoz.com までメールにてお問い合わせください。

ZeWatch³

ภาษาไทย

การชาร์จไฟ	204	การนอนหลับ	213
การจับคู่อุปกรณ์	205	เป้าหมาย	214
หน้าจอแสดงผล	208	เครื่องเตือนความจำ	215
การโทร	210	ควบคุมด้วยเสียง	216
การแจ้งเตือน	211	เพลง	217
กิจกรรม	212	แจ้งเตือนป้องกันการสูญหาย	217



เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด เราขอแนะนำให้สวมใส่ ZeWatch³ บนแขนข้างที่ไม่ถนัดและอย่าใส่หลวมจนเกินไป

การใช้งานหน้าจอ

แตะสองครั้ง เพื่อเพิ่มความสว่างให้แก่หน้าจอ

ปิดขึ้นหรือลง เพื่อเข้าสู่หน้าจอกิจกรรม และการนอนหลับ

ปุ่ม ทางด้านซ้าย

กด + ค้างไว้	เพื่อเปิดใช้โหมดจับคู่อุปกรณ์
กด 1 x	เพื่อปฏิเสธรายเรียกเข้า
กด 1 x	เพื่อวางสายสนทนาปัจจุบัน
กด 1 x	เพื่อลดระดับเสียง
กด 2 x	เพื่อโทรไปยังหมายเลขโทรออกล่าสุด


ปุ่ม ทางด้านขวา

กด + ค้างไว้	เพื่อเปิด / ปิดเครื่อง
กด 1 x	เพื่อเพิ่มความสว่างให้แก่หน้าจอ
กด 1 x	เพื่อตอบรับสายเรียกเข้า
กด 1 x	เพื่อเพิ่มระดับเสียง
กด 1 x	เพื่อไปหน้าจอหลัก / ออกจากหน้าจอ
กด 2 x	เปิดใช้งานการควบคุมด้วยเสียง



เพื่อตั้งค่า ZeWatch³ ไปเป็นการตั้งค่าแรกเริ่ม ให้กดค้างที่ปุ่มด้านขวาและซ้ายพร้อมกัน

1. การชาร์จไฟ



ชาร์จไฟ ZeWatch³ เป็นเวลาสองชั่วโมง ก่อนการใช้งานครั้งแรก

1. กดเบา ๆ บนตะขอเกี่ยวของ ZeWatch³ ของคุณ
2. เสียบปลายสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์
เคล็ดลับ: เพื่อให้การเชื่อมต่อ ZeWatch³ เข้ากับแหล่งพลังงานได้อย่างง่ายดาย เราแนะนำให้ใช้สายพ่วงต่อ USB ที่ให้มา
3. ตัวบอกระดับแบตเตอรี่จะแสดงขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่ากำลังอยู่ในระหว่างชาร์จไฟ
4. เมื่อชาร์จไฟ ZeWatch³ เสร็จแล้ว ตัวบอกระดับแบตเตอรี่จะเต็ม



การชาร์จไฟเต็มจะใช้เวลานานึ่งชั่วโมงสามสิบนาที เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดต่ำลง ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้น

2. การจับคู่อุปกรณ์

ครั้งแรกที่คุณใช้ ZeWatch³ ข้อความ **การติดตั้ง** จะปรากฏขึ้น เพื่อให้คุณติดตั้ง ZeWatch³ ของคุณโดยใช้อุปกรณ์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์

รับ ZeWatch³ APP

[สำหรับผู้ใช้ iOS & Android] ค้นหาแอป ZeWatch³ ได้จาก App store หรือ Google Play Store

[สำหรับผู้ใช้ Windows Phone] ค้นหาแอป ZeWatch³ ได้จาก Windows Phone Store



ระบบที่รองรับ

iOs

อุปกรณ์ iOS7+ พร้อมด้วยบลูทูธ 4.0 BLE iPhone 4s, 5, 5c, 6, 6 Plus, iPad (รุ่นที่ 3, 4 และ 5) iPad Mini, iPod touch (รุ่นที่ 5)

Android



เลือกอุปกรณ์ Android 4.3 + ที่สนับสนุน
บลูทูธ 4.0 BLE

Windows Phone

เลือก Windows Phone 8.1 ที่สนับสนุน
บลูทูธ 4.0 BLE

สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.mykronoz.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ล่าสุดที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

ขั้นที่ 1 : การจับคู่อุปกรณ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน (บลูทูธพลังงานต่ำ - BLE)

1. เปิดใช้งานบลูทูธบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
2. เปิด แอป ZeWatch บนอุปกรณ์มือถือของคุณ **ลงทะเบียน** หากคุณเป็นสมาชิกใหม่ หรือ **เข้าสู่ระบบ** ด้วยบัญชีของคุณที่มีอยู่ หลังจากที่ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว ให้เลือกรุ่น ZeWatch ของคุณและแตะที่ **ติดตั้ง**
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ZeWatch³ อยู่ในระยะใกล้ และเลือก **ZeWatch³ BLE** ในรายชื่ออุปกรณ์ที่ปรากฏ
4. คุณจะได้รับคำร้องขอให้จับคู่บนอุปกรณ์มือถือของคุณ กด **จับคู่** เพื่อยินยอมตามคำร้องขอ
5. จากนั้น คำร้องขอการจับคู่อุปกรณ์จะปรากฏบนหน้าจอ ZeWatch³ ของคุณ กดปุ่มทางด้านซ้ายของ ZeWatch³ เพื่อยินยอมให้ทำการจับคู่อุปกรณ์ 
6. เมื่อ ZeWatch³ ได้รับการจับคู่สำเร็จแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนหน้าจอ ZeWatch³ และบนหน้าจอของอุปกรณ์มือถือของคุณ 

การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ระยะเวลา วันที่ กิจกรรม และการนอนหลับ เครื่องเตือนทานผ่านและการแจ้งเตือนได้



อีกทั้งคุณยังสามารถติดตั้ง ZeWatch³ ของคุณ โดยการใช้ออฟต์แวร์ Mac หรือ PC ที่มีพร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ MyKronoz: <http://www.mykronoz.com/support/>

ระบบที่รองรับ : Windows 7, 8, XP – MAC OSX 10.8 และรุ่นที่สูงกว่า

ขั้นที่ 2 : การจับคู่อุปกรณ์ด้วยตนเอง (บลูทูธ คลาสสิก)



1. จากหน้าจอหลัก ZeWatch³ ให้กดค้างที่ปุ่ม ทางด้านซ้าย จนกว่าจะมีไอคอนโทรศัพท์ปรากฏขึ้น



2. ไปยังการตั้งค่าบลูทูธของอุปกรณ์มือถือของคุณ และเลือก ZeWatch³ จากรายชื่ออุปกรณ์ที่ปรากฏ



3. ไอคอนรูปโทรศัพท์จะปรากฏขึ้นบน ZeWatch³ และเสียงเตือนจะดังขึ้น เพื่อยืนยันว่าการจับคู่อุปกรณ์สำเร็จแล้ว

การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณทำการโทรออกและรับสายโทรศัพท์ได้ด้วย ZeWatch³



หากการจับคู่อุปกรณ์ล้มเหลว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง การจับคู่อุปกรณ์นั้นผู้ใช้งานควรทำเพียงแค่ครั้งเดียว หากคุณต้องการจับคู่ ZeWatch³ ของคุณเข้ากับอีกบัญชีหนึ่ง สิ่งแรกที่ต้องทำคือคุณต้อง ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์จากบัญชีปัจจุบันเสียก่อน ไปยังแอป ZeWatch จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > คัดตั้ง ZeWatch³ > ยกเลิกการจับคู่ และ คัดตั้ง ZeWatch³ เพื่อจับคู่กับอุปกรณ์ใหม่

3. หน้าจอแสดงผล

หน้าจอหลัก



การจับคู่อุปกรณ์



โทรเข้า



การซิงค์ข้อมูล



การจับคู่อุปกรณ์ล้มเหลว



เปิดการควบคุมด้วยเสียง



การอัปเดต



สายเรียกเข้า



ปิดการควบคุมด้วยเสียง



ยกเลิกการเชื่อมต่อ



สายที่ไม่ได้รับ



หน่วยความจำเต็ม



ZeWatch³ จะซิงค์เวลาและวันที่บนอุปกรณ์มือถือของคุณที่ถูกจับคู่โดยอัตโนมัติ (iOS7 + / เลือก Android 4.3 + / เลือก Windows Phone 8.1 + เท่านั้น) คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบวันที่และเวลาตามที่คุณต้องการได้ด้วยตนเองได้ที่แท็บ การตั้งค่าของแอป ZeWatch³ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีการชาร์จพลังงานอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่าเวลาใหม่

SMS



โหมตกลางวัน



ระยะทาง



อีเมล



โหมตการนอนหลับ



การนอนหลับ



สื่อสังคมออนไลน์



จังหวัดก้าวเดิน



เป้าหมายสำเร็จลู่วิ่ง



กิจกรรมบนปฏิทิน



แคลอรี



พลังงานต่ำ



4. การโทร

หลังจากที่จับคู่อุปกรณ์กับโทรศัพท์ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสมบัติการโทรผ่านบลูทูธจะทำงาน

การตอบรับสายเรียกเข้า

กด 1 X ที่ ปุ่มทางด้านขวา

ปฏิเสธการรับสายเรียกเข้า

กด 1 X ที่ ปุ่มทางด้านซ้าย

ปิดเสียงสายเรียกเข้า

แตะสองครั้งที่หน้าจอ

วางสายสนทนาปัจจุบัน

กด 1 X ที่ปุ่มทางด้านซ้าย

โทรไปยังหมายเลขโทรออกล่าสุด

กด 2 X ที่ปุ่มทางด้านซ้าย

ตอบรับสายเรียกเข้าใหม่ และพักสายที่กำลังสนทนาอยู่

กด 1 X ที่ปุ่มทางด้านขวา

วางสายสนทนาปัจจุบัน และตอบรับสายเรียกเข้าใหม่

กด + ที่ปุ่มทางด้านขวาค้างไว้

ปฏิเสธสายเรียกเข้า ขณะที่กำลังสนทนา กับอีกสายหนึ่งอยู่

กด 1 X ที่ปุ่มทางด้านซ้าย

ปรับระดับเสียงในขณะสนทนา

แตะสองครั้ง เพื่อเข้าสู่ตัวควบคุมระดับเสียง

กดที่ปุ่มด้านซ้ายเพื่อลดระดับเสียง

กดที่ปุ่มด้านขวาเพื่อเพิ่มระดับเสียง

5. การแจ้งเตือน

ZeWatch³ จะแสดงการแจ้งเตือนของสายที่เรียกเข้าและสายที่ไม่ได้รับ SMS อีเมล กิจกรรมสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมบนปฏิทิน และการแจ้งเตือนป้องกันการสูญหาย* เปิดแอป ZeWatch³ จากนั้นแตะที่ **การตั้งค่า** > **การแจ้งเตือน** เพื่อเลือกการแจ้งเตือนที่คุณต้องการจะได้รับบน ZeWatch³ ของคุณ หากคุณต้องการปิดการใช้งานการแจ้งเตือนบางอย่าง คุณสามารถปิดปุ่ม การเลือก ไปทางด้านซ้าย

กดปุ่ม ZeWatch³ เพื่อยกเลิกการแจ้งเตือน หากไม่มีการยกเลิกการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อคุณเปิดหน้าจอขึ้นมา

การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้อ iOS

- ไปที่ “การตั้งค่า” ของอุปกรณ์ iOS ของคุณ
- แตะที่ “การแจ้งเตือน”
- เลือกประเภทการแจ้งเตือนที่คุณต้องการจะได้รับบน ZeWatch³
- เปิดใช้งาน “แสดงที่ศูนย์การแจ้งเตือน” เพื่อรับการแจ้งเตือนบน ZeWatch³

6. กิจกรรม

ZeWatch³ ติดตามจำนวนก้าวที่เดิน ระยะทางที่เดินทาง รวมถึงจำนวนแคลอรีที่ใช้ไประหว่างวัน คุณสามารถดูข้อมูลในแต่ละวันได้ตามเวลาจริงบนหน้าจอ ZeWatch³ โดยการปัดหน้าจอทัชสกรีนลง



อีกทั้งคุณยังสามารถดูข้อมูลกิจกรรมและประวัติของคุณได้บนแท็บ **กิจกรรม** ของ ZeWatch³

ที่หน้าจอหลัก **กิจกรรม** คุณสามารถตรวจสอบระดับประสิทธิภาพของคุณโดยเทียบกับเป้าหมายรายวันได้ คลิที่แถบกิจกรรมใด ๆ เพื่อดูรายละเอียดกราฟของประสิทธิภาพรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนของคุณ



ZeWatch³ แสดงข้อมูลรายวัน ตัวติดตามกิจกรรมจะถูกตั้งค่าใหม่ที่เวลาเที่ยงคืน เพื่ออัปเดตข้อมูลกิจกรรมล่าสุดของคุณ อย่าลืมแตะบนไอคอนซิงก์ข้อมูลที่อยู่ทางมุมขวามือด้านบนของแอป ZeWatch

7. การนอนหลับ

ZeWatch³ ติดตามจำนวนชั่วโมงที่คุณนอนหลับ และคุณภาพการนอนหลับของคุณ (หลับน้อย หลับลึก จำนวนครั้งที่ตื่นขึ้นมา)

■ โหมดเริ่มต้น/ ออกจากการนอนหลับ

เพื่อเริ่มต้นการทำงานโหมดการนอนหลับ โปรดเปิดแอป ZeWatch³ จากนั้นแตะบนแถบการนอนหลับสีม่วงที่อยู่ด้านล่าง แล้วคลิกบน **เพิ่มการนอนหลับ > เริ่มต้นการนอนหลับตอนนี้**

เพื่อหยุดการทำงานโหมดการนอนหลับ โปรดเปิดแอป ZeWatch³ จากนั้นแตะบนแถบการนอนหลับสีม่วงที่อยู่ด้านล่าง แล้วคลิกบน **เพิ่มการนอนหลับ > ตื่นนอน**

■ ตั้งค่าการนอนหลับล่วงหน้า

เปิดแอป ZeWatch³ > ไปที่ **การตั้งค่า > การตั้งค่าขั้นสูง > คลิกบน ตั้งค่าการนอนหลับล่วงหน้า** เพื่อป้อนเวลาเข้านอนและเวลาตื่นที่คุณต้องการ ด้วยค่าเริ่มต้น ZeWatch³ จะติดตามการนอนหลับของคุณตั้งแต่เวลา 23:00 น. จนถึง 07:00 น.

i เพื่ออัปเดตข้อมูลการนอนหลับล่าสุดของคุณ อย่าลืมแตะบนไอคอนซิงก์ข้อมูลที่อยู่ ทางมุมขวามือด้านบนของแอป ZeWatch³ หากคุณลืมเปิดใช้งานโหมดการนอนหลับ คุณสามารถเพิ่มบันทึกการนอนหลับในแอป ZeWatch³ ได้ด้วยตนเอง เปิดแอป ZeWatch³ จากนั้นคลิกที่ **เพิ่มการนอนหลับ > เพิ่มการนอนหลับ**

8. เป้าหมาย

แตะที่แถบ **เป้าหมาย** ของแอป ZeWatch³ เพื่อตั้งค่าเป้าหมายรายวันสำหรับจำนวนก้าวที่เดิน ระยะทางที่เดินทาง แคลอรีที่ใช้และจำนวนชั่วโมงที่นอนหลับ คลิกที่ปุ่มซิงก์ข้อมูลที่อยู่ทางมุมบนด้านขวามือ เพื่อบันทึกเป้าหมายของคุณ

เมื่อคุณสามารถเอาชนะเป้าหมายประจำวันของคุณได้ ZeWatch³ จะสิ้นเดือนเบา ๆ และแสดงไอคอนเป้าหมายสำเร็จลุล่วง



คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายประจำวันของคุณได้ทุกเวลาจากแอป ZeWatch³ อย่าลืมแตะไอคอนซิงก์ข้อมูลเพื่อบันทึกเป้าหมายใหม่ของคุณ [ผู้ใช้ iOS] กดปุ่มทางด้านขวา ZeWatch³ เพื่อเพิ่มความสว่างของหน้าจอ และเริ่มต้นการซิงก์ข้อมูล

9. เครื่องเตือนความจำ

แตะที่แถบ **เครื่องเตือนความจำ** ของแอป ZeWatch³ เพื่อเพิ่มเครื่องเตือนความจำในชีวิตประจำวัน คุณสามารถตั้งค่าการเตือนความจำได้ 6 ครั้งต่อวัน และเลือกประเภทของเครื่องเตือนความจำ รวมถึงวันที่และเวลาที่ต้องการ ZeWatch³ จะสั่นเตือนเบา ๆ และแสดงไอคอนเครื่องเตือนความจำที่สัมพันธ์กันเพื่อแจ้งเตือนแก่คุณ กดปุ่ม ZeWatch³ เพื่อยกเลิกฟังก์ชันเครื่องเตือนความจำ หากไม่มีการยกเลิก การแจ้งเตือนเดิมจะปรากฏขึ้นมาซ้ำ ๆ ทุก ๆ สองนาทีก่อน



10. ควบคุมด้วยเสียง

ใช้ คุณสมบัติการควบคุมด้วยเสียงเพื่อสั่งอุปกรณ์มือถือของคุณด้วยเสียงจากระยะไกล หรือเพื่อค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต กดสองครั้งที่ปุ่มทางด้านขวา เพื่อเริ่มต้นการควบคุมด้วยเสียง และเริ่มใช้เสียงของคุณสั่งงาน กดที่ ปุ่มทางด้านขวา เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อการควบคุมด้วยเสียง

ตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถร้องขอหรือให้กระทำได้:

- โทรออก (ชื่อของบุคคลที่คุณติดต่อ)
- ส่ง SMS ไปยัง (ชื่อของบุคคลที่คุณติดต่อ)
- ลักษณะอากาศเป็นเช่นใด
- ตั้งนาฬิกาปลุกสำหรับวันพรุ่งนี้ เวลา 05:00 น.



คุณสมบัตินี้มีให้บริการกับอุปกรณ์ iOS 7+ ที่สนับสนุน Siri เลือกอุปกรณ์ Android 4.3+ ที่สนับสนุน Google Now หรือ S Voice เลือก Windows Phone 8.1+ รุ่นที่มีซอฟต์แวร์ Cortana เพื่อใช้การควบคุมด้วยเสียง อุปกรณ์มือถือของคุณต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ใช้ 3/4G หรือ WiFi

11. เพลง

เมื่อมีการจับคู่กับบลูทูธเกิดขึ้น คุณสามารถเล่นเพลงที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์มือถือของคุณที่ถูกจับคู่ผ่านทาง ZeWatch³ ได้

12. การแจ้งเตือนป้องกันการสูญหาย

เมื่ออุปกรณ์ของคุณที่จับคู่ไว้อยู่ห่างจากระยะการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ (5 เมตร) ZeWatch³ จะเปิดการแจ้งเตือนแบบสั่น เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ห่างจากบลูทูธ กดปุ่ม ZeWatch³ เพื่อยกเลิกการแจ้งเตือน



คุณลักษณะของ ZeWatch³ และเนื้อหาของคู่มือการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต หากต้องการทราบรายละเอียดข้อแนะนำล่าสุดถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่คู่มือการใช้งานออนไลน์ ที่พร้อมให้บริการบน www.mykronoz.com

13. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ขนาด	14.7 x 8.6 x 5.8 ซม.
น้ำหนัก	41 กรัม
บลูทูธ	2.1 และ 4.0
ประเภทแบตเตอรี่	Li-ion 200 mAh
อายุแบตเตอรี่	ใช้ได้ถึง 4 วัน
เวลาที่ใช้ในการชาร์จ	1 ชั่วโมง 30 นาที
หน่วยความจำ	5 วันกิจกรรม
หน้าจอ	แบบหน้าจอสัมผัส OLED 96 * 64
เซนเซอร์	วัดความเร่งแบบ 3 แกน
อุณหภูมิใช้งาน	-10°C ถึง +60°C
ป้องกันน้ำ	เหงื่อ ฝนและกันน้ำกระเซ็น
รับประกันคุณภาพสากล	1 ปี



หากคุณมีคำถาม หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.mykronoz.com/support หรือส่งอีเมลหาเราได้ที่ support@mykronoz.com.

ZeWatch³

한국어

충전	222	수면	231
페어링	223	목표	232
디스플레이	226	미리 알림	233
전화	228	음성 제어	234
알림	229	음악	235
활동	230	분실 방지 경고	235

개요



i 가장 정확한 데이터를 얻기 위해 ZeWatch³를 주로 사용하지 않는 손에 너무 느슨하지 않게 착용합니다.

터치 스크린 안내

두 번 탭하기 화면 켜기

위 아래로 밀기 활동 및 수면 화면 탐색

왼쪽 버튼


길게 누르기	페어링 모드 활성화
한 번 누르기	걸려오는 전화 수신 거부
한 번 누르기	현재 통화 종료
한 번 누르기	볼륨 감소
두 번 누르기	전화한 마지막 번호 재발신

오른쪽 버튼

길게 누르기	켜기 / 끄기
한 번 누르기	화면 켜기
한 번 누르기	걸려오는 전화 응답
한 번 누르기	볼륨 증가
한 번 누르기	홈 화면 / 나가기
두 번 누르기	음성 제어 활성화

ZeWatch³를 원래 설정으로 초기화하려면 오른쪽과 왼쪽 버튼을 동시에 길게 누릅니다.

1. 충전



ZeWatch³를 처음으로 사용하기 전에 두시간 동안 충전합니다.

1. ZeWatch³ 마개를 살짝 밀어냅니다.
2. USB를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
유용한 정보: ZeWatch³ 전원을 쉽게 연결하려면 제공된 USB 연장 케이블을 사용합니다.
3. 배터리 표시가 채워지면서 충전 진행 상태가 표시됩니다.
4. ZeWatch³의 충전이 완료되면 배터리 표시가 전부 채워집니다.


완전 충전에는 1시간 30분이 걸립니다. 배터리 잔량이 부족하면 배터리 부족 표시가 표시됩니다.

2. 페어링

ZeWatch³를 처음 시작하면 모바일 기기나 컴퓨터를 사용하여 ZeWatch³ 설정을 위한 **설정** 메시지가 화면에 나타납니다.

ZeWatch³ 앱 설치

[iOS와 Android 사용자] App Store 또는 Google Play Store에서 ZeWatch³를 검색합니다.
[Windows Phone 사용자] Windows Phone 스토어에서 ZeWatch³를 검색합니다.



시스템 요구 사항

iOs

Bluetooth 4.0 BLE를 지원하는 iOS7 이상 기기, iPhone 4S, 5, 5C, 6, 6 Plus, iPad(3, 4, 5세대), iPad Mini, iPod Touch(5세대)

Android

Bluetooth 4.0 BLE를 지원하는 Android 4.3 이상 기기 선택

Windows Phone

Bluetooth 4.0 BLE를 지원하는 Windows Phone 8.1 선택

호환되는 기기의 최신 목록은 www.mykronoz.com 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

단계 1: 앱으로 페어링(Bluetooth Low Energy - BLE)

1. 모바일 기기에서 Bluetooth를 활성화합니다.
2. 모바일 기기에서 ZeWatch 앱을 엽니다. 새 회원으로 가입하거나 기존 계정으로 로그인합니다. 개인 정보를 입력한 후 ZeWatch 모델을 선택하고 Set up을 누릅니다.
3. ZeWatch³를 가까이에 두고 기기 목록에서 ZeWatch³ BLE를 선택합니다.
4. 모바일 기기에서 페어링 요청을 받습니다. 페어링 요청 수락을 위해 Pair를 누릅니다.
5. ZeWatch³ 화면에 페어링 요청이 표시됩니다. ZeWatch³ 왼쪽 버튼을 눌러 페어링을 수락합니다. 
6. ZeWatch³의 페어링이 완료되면 ZeWatch³와 모바일 기기의 화면에 알림이 표시됩니다. 

이 기능으로 시간, 날짜, 활동과 수면 데이터, 미리 알림, 알림을 동기화할 수 있습니다.

 MyKronoz 웹사이트(<http://www.mykronoz.com/support/>)에서 Mac 또는 PC 소프트웨어를 사용하여 설정할 수 있습니다.

시스템 요구 사항: Windows 7, 8, XP - MAC OSX 10.8 이상

단계 2: 수동 페어링(Bluetooth Classic)



1. ZeWatch³ 홈 화면 페이지에서 페어링 아이콘이 나타날 때까지 **왼쪽** 버튼을 길게 누릅니다



2. 모바일 기기의 Bluetooth 설정으로 이동하여 장치 목록에서 **ZeWatch³**를 선택합니다.



3. ZeWatch³에 전화 아이콘이 표시되고 경보음이 울려 페어링이 성공했음을 알려줍니다.

이 기능으로 ZeWatch³에서 전화를 송수신할 수 있습니다.

페어링에 실패하면 같은 과정을 반복합니다. 페어링은 한 번만 성공하면 됩니다. ZeWatch³를 다른 계정으로 페어링하려면 먼저 현재 계정에서 페어링을 해제해야 합니다. ZeWatch 앱에서 설정 > ZeWatch3 설정 > 페어링해제 로 이동합니다. ZeWatch³ 설정 을 눌러 새 장치를 페어링합니다.

3. 디스플레이

홈 화면



페어링 중



재발신



동기화



페어링 실패



음성 제어 켜짐



업그레이드 중



걸려오는 전화



음성 제어 꺼짐



연결 끊김



부재중 전화



메모리 꽉 참



ZeWatch³는 페어링된 모바일 기기의 시간과 날짜를 자동으로 동기화합니다(iOS7 이상, Android 4.3 이상, Windows Phone 8.1 이상에만 해당). ZeWatch³ 앱의 설정 탭에서 시간과 날짜 형식을 수동으로 설정할 수 있습니다. 시간이 초기화되는 것을 방지하기 위해 기기의 충전 상태를 유지합니다.

문자



주간 모드



거리



2.54

이메일



수면 모드



수면



소셜 미디어



걸음 수



1254

목표 달성



GOAL ACHIEVED

캘린더 이벤트



칼로리



242

배터리 부족



LOW POWER

4. 전화

휴대폰과 Bluetooth 페어링에 성공하면 Bluetooth 통화 기능이 켜집니다.

걸려오는 전화 응답

오른쪽 버튼을 한 번 누릅니다.

걸려오는 전화 수신 거부

왼쪽 버튼을 한 번 누릅니다.

걸려오는 전화 음소거

화면을 두 번 탭합니다.

현재 통화 종료

왼쪽 버튼을 한 번 누릅니다.

전화한 마지막 번호 재발신

왼쪽 버튼을 두 번 누릅니다.

현재 통화를 대기하고 새로 걸려오는 전화 응답

오른쪽 버튼을 한 번 누릅니다.

현재 전화를 끊고 새로 걸려오는 전화 응답

오른쪽 버튼을 길게 누릅니다.

통화 중 걸려오는 전화 거절하기

왼쪽 버튼을 한 번 누릅니다.

통화 중 볼륨 조절

두 번 눌러서 볼륨 제어에 접근합니다.

왼쪽 버튼을 눌러 볼륨을 낮춥니다.

오른쪽 버튼을 눌러 볼륨을 높입니다.

5. 알림

ZeWatch³에서 걸려오는 전화, 부재중 전화, SMS, 이메일, 소셜 미디어 활동, 캘린더 이벤트, 분실 방지 알림을 표시합니다. ZeWatch³ 앱을 열고 **설정 > 알림**을 눌러서 ZeWatch³에서 수신할 알림을 선택할 수 있습니다. 특정 알림을 비활성화하려면 알림 버튼을 왼쪽으로 밀어냅니다.

알림을 해제하려면 ZeWatch³ 버튼을 누릅니다. 알림이 해제되지 않으면 다음 화면이 커질 때 알림이 다시 표시됩니다.

iOS 사용자를 위한 알림 설정

- iOS 기기에서 “설정”으로 이동합니다.
- “알림”을 누릅니다.
- ZeWatch³에서 원하는 알림의 종류를 선택합니다.
- ZeWatch³에서 알림을 받아보기 위해 “알림 센터에서 표시”를 활성화합니다.

* Windows Phones에서는 이 기능들을 지원하지 않습니다. 자세한 내용을 알아보려면 support@mykronoz.com으로 연락하십시오.

6. 활동

ZeWatch³는 하루 동안 걸은 걸음 수, 이동한 거리, 소모한 칼로리를 추적합니다. ZeWatch³ 터치스크린을 아래로 밀어 디스플레이에서 실시간으로 하루 활동량을 볼 수 있습니다.



ZeWatch³ **활동** 탭에서 활동 데이터와 기록을 볼 수 있습니다.

메인 **활동** 화면에서 일일 목표에 대한 수행 정도를 확인할 수 있습니다. 활동 막대를 클릭하면 해당 활동의 일일, 주간, 월간별로 상세한 실행 그래프를 볼 수 있습니다.

ZeWatch³에서 일일 데이터를 보여줍니다. 자정에 활동 추적을 초기화합니다. 최신 활동 데이터를 업로드하려면 ZeWatch 앱의 오른쪽 위에 있는 동기화 아이콘을 누릅니다.

7. 수면

ZeWatch³는 수면 시간과 수면 특성(얕은 잠, 깊은 잠, 깡 횟수)을 추적합니다.

■ 수면 모드 시작 및 종료

수면 모드를 시작하려면 ZeWatch³ 앱을 열고 아래쪽에 있는 자주색 수면 표시줄을 누른 다음 **수면 추가 > 지금 수면 시작**을 클릭합니다.

수면 모드를 끝내려면 ZeWatch³ 앱을 열고 아래쪽에 있는 자주색 수면 표시줄을 누른 다음 **수면 추가 > 일어나기**를 클릭합니다.

■ 수면 예약

ZeWatch³ 앱을 열고 **설정 > 고급 설정 > 수면 미리 설정** 으로 이동해 원하는 기상 시간과 취침 시간을 입력합니다. 기본적으로 ZeWatch³에서는 저녁 11시부터 오전 7시까지 수면을 추적합니다.

최신 수면 데이터를 업로드하려면 ZeWatch³ 앱의 오른쪽 위에 있는 동기화 아이콘을 누릅니다. 활성 수면 모드가 없다면 ZeWatch³ 앱에서 수동으로 수면 로그를 추가할 수 있습니다. ZeWatch³를 열고 수면 추가 > 수면 추가를 클릭합니다.

8. 목표

ZeWatch³ 앱의 **목표** 탭을 눌러 걸음 수, 이동 거리, 칼로리 소모 및 수면 시간의 일일 목표를 설정합니다. 오른쪽 위에 있는 동기화 버튼을 클릭하여 목표를 저장합니다.

일일 목표 중 하나를 달성하면 ZeWatch³가 가볍게 진동하고 디스플레이에 목표 달성 아이콘이 표시됩니다.



언제든지 ZeWatch³ 앱에서 일일 목표 값을 수정할 수 있습니다. 동기화 아이콘을 눌러 새로운 목표를 저장합니다. [iOS 사용자]가 ZeWatch³ 오른쪽 버튼을 누르면 화면이 꺼지고 동기화가 시작됩니다.

9. 미리 알림

ZeWatch³ 앱의 **미리 알림** 탭을 눌러 일상 생활에 대한 미리 알림을 추가할 수 있습니다. 일별 미리 알림을 6개까지 설정할 수 있습니다. 미리 알림 종류를 선택하고 시간과 날짜를 선택합니다. ZeWatch³가 가볍게 진동하고 해당 미리 알림 아이콘을 표시하여 알려줍니다. ZeWatch³ 버튼을 눌러 해제합니다. 해제하지 않으면 2분 후에 똑같은 알림이 반복됩니다.



10. 음성 제어

음성 제어 기능을 사용하여 음성 명령으로 원격에서 모바일 기기를 조작하거나 인터넷에서 정보를 검색할 수 있습니다. **오른쪽** 버튼을 두 번 눌러 음성 제어를 시작하고 명령을 말합니다. **오른쪽** 버튼을 눌러 음성 제어의 연결을 끊습니다.

물어보거나 할 수 있는 작업의 예:

- 전화(연락처의 이름)
- SMS 전송(연락처의 이름)
- 날씨가 어떻습니까?
- 내일 오전 5시 알람 설정

이 기능은 Siri를 지원하는 iOS 7 이상 기기와 Google Now 또는 S Voice를 지원하는 일부 Android 4.3 이상 기기, Cortana 기능을 가진 Windows Phone 8.1 이상 기기에서 사용할 수 있습니다. 음성 제어 기능을 사용하려면 모바일 기기가 3/4G 또는 Wifi를 통해 인터넷에 접속할 수 있어야 합니다.

11. 음악

Bluetooth 페어링이 완료되면 페어링된 모바일 기기에 저장되어 있는 음악을 ZeWatch³를 통해 스트리밍할 수 있습니다.

12. 분실 방지 경고

페어링된 장치가 Bluetooth 작동 범위(5미터)를 벗어나면 ZeWatch³가 진동 알림으로 기기가 멀리 있다는 것을 알려줍니다. ZeWatch³ 버튼을 누르면 경고가 해제됩니다.

i ZeWatch³의 기능과 사용 설명서 내용은 변경될 수 있습니다. 이 제품의 사용법에 대한 최신 설명은 www.mykronoz.com에서 제공하는 온라인 사용 설명서를 참조하십시오.

13. 기술 규격

크기	14.7 x 8.6 x 5.8cm
무게	41g
Bluetooth	2.1, 4.0
배터리 종류	리튬이온 200mAh
배터리 사용 시간	4일 이상
충전 시간	1시간 30분
메모리	5일간의 활동
디스플레이	터치스크린 OLED 96*64
센서	3축 가속도계
작동 온도	-10°C ~ +60°C
내수성	땀, 비, 물
국제 보증	1년

제품에 대해 궁금한 점이 있거나 도움이 필요하면 www.mykronoz.com/support를 방문하거나 support@mykronoz.com으로 이메일을 보내주세요.

SCAN FOR
MORE LANGUAGES



Scansionare per ottenere più lingue
Digitalizar para obtermais línguas
Escanear para obtener más idiomas
Scannen, um anderen Sprachen erhalten
Scan om meer talen te krijgen
Daha fazla dil almak için tarama
Skanowanie, aby uzyskać więcej języków
için scanare pentru a obține mai multe limbi
сканирование, чтобы получить больше языков
请扫描二维码以获取 更多语言翻译。
掃描QR碼 獲得更多的語言
より多くの言語を取得するためにスキャン
สแกนเพื่อให้ได้ภาษามากขึ้น
더 많은 언어를 얻기 위해 검색

OR VISIT

[http:// www.mykronoz.com/assets/user-guide-zewatch3.pdf](http://www.mykronoz.com/assets/user-guide-zewatch3.pdf)
TO DOWNLOAD OUR MULTI-LANGUAGE USER MANUAL

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the device, read these instructions carefully.

- ZeWatch³ has one built-in battery. Do not disassemble the battery on your own. KRONOZ LLC is not responsible for any damage or personnel injury caused by the removal of the battery or any component.
- This device is not waterproof so keep it away from all sources of heat or humidity. Do not use it near sink or other wet areas. Do not place it in water.
- Charge the battery in a cool, ventilated room. Excessive temperature during charging could cause heat, smoke, fire or deformation of the battery or even explosion.
- Avoid excessive temperatures. Do not expose this device to excessive smoke, dust, or direct sunlight for an extended period of time.
- Do not open, crush, bend, deform, puncture or shred secondary cells or batteries. In the event of a battery break or leak, prevent battery liquid contact with skin or eyes. If this happens, immediately flush the areas with water (do not rub the eye) or seek medical help.

- Do not short-circuit. Short-circuiting can occur when a metallic object, such as coins, causes direct connection of positive and negative terminals of the battery. Short-circuiting may damage the battery.
- Do not use batteries that have been damaged or have been exhausted.
- Keep the batteries out of children's reach and in a safe place to prevent danger.
- Do not dispose of batteries in fire as they may cause explosion. Dispose of used batteries in accordance with your local regulations (such as recycling). Do not dispose as household waste.
- Use only the USB cable supplied to charge this battery. Do not charge for more than 24 hours.
- KRONOZ LLC is not responsible for any damage caused by improper use of the device.

REGULATORY NOTICES

USA



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC NOTICE

This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:

- Reposition the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID:2AA7D-ZEWH3

CANADA

INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

IC ID:12131A-ZEWH3

EUROPEAN UNION CE DIRECTIVE



Declaration of conformity with regard to the EU Directive 1999/5/EC.

Kronoz LLC hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The complete declaration of conformity is available on request via our customer service: support@mykronoz.com

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 1999/5/CE.

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: support@mykronoz.com

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

©2015 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China

MYX KRONOZ
MORE THAN TIME

www.mykronoz.com

© 2015 KRONOZ LLC. Tous droits réservés